

# 能源车用40KW静音汽油发电机

产品名称	能源车用40KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO40 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

能源车用40KW静音汽油发电机

当您的静音发电机长时间不使用的時候您該这样检查启动步骤：

当启动发电机,调整低速油针至低速稳定,高速时调整主调油针至转速稳定及排气不冒烟,声音不重不闷；节气门突然开大不放炮,关闭后低速运转正常。如调整油针无效,则可能是油路堵塞,应疏通油路。

检查火花强度,有无火花过弱或断续跳火现象；

检查火花塞间隙是否合适,有无漏电现象(特别是高速时和热机时),可用更换火花塞试验的方法判断；

检查调速拉杆、节气门有无卡死、晃动过大现象。如过紧时,应在拉杆两端和节气门轴加两滴润滑油使其灵活；

发电机组不带负载时,发电机组转速会慢下来,以节约燃油并降低噪声；

检查飞轮有无松动现象；

检查润滑油是否足够和良好。

正确检查静音发电机的状态，才能更好更安全的使用机组。

订购流程：

????????????????????????????????

????????????????

????????????????

???????18701912508??????

能源车用40KW静音汽油发电机 你必须要注意的问题：

你对静音发电机的体积有没有什么要求，要是你的静音发电机是移来移去的话你就买静音发电机（一般的静音发电机体积都是比发电机要轻的多的），要是你对发电机的体积没有什么要求，那你就看发电机的使用时间来看买的还是发电机；一般的发电机是前期投入大，后期投入小，静音发电机一般是前期投入小，后期投入大。

· 一个就是你要清楚你买发电机是用来带什么设备，这些设备的功率是多大，一般的设备都是有启动电流的，只是有的启动电流大，有的设备的启动电流小，像家里的空调它的启动电流一般是在3倍，像家里的电脑，它的启动电流一般在1.5倍左右，所以说你要是不知道你用发电机来带什么设备，那么我们也是不好给你推荐发电机的。只要你在买发电机之前考虑到了以上几点基本上就没有任何问题了。

能源车用40KW静音汽油发电机 国产的机器不使用用都需要进行定期保养的，保养一次按低的费用算大概也得三百左右，平均一年保养三次，也得将近一千块钱。我们的产品已经为你节省相当多的成本了。这也是我们的优势，而且我们的机组使用寿命很长,正常使用一二十年都是没有问题的，这样算下来的话您的成本就大大的降低了。

型号：TOTO40

发电机参数

额定功率：40KW

备用功率：41KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 静音装置：工业静音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：3.3

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 60-75

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：390/420kg

外形尺寸：1480\*780\*1060mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准静音装置，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 发动机Y版本

执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业标准GB/T2820.1997