

英国·艾伦赫赛 ZED-22FX

产品名称	英国·艾伦赫赛 ZED-22FX
公司名称	合肥声柯智能科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:英国·艾伦赫赛 型号:ZED-22FX
公司地址	合肥市新站区淮海大道1188号京商商贸城E区商业AL108室(注册地址)
联系电话	0551-67114150 15822415588

产品详情

Allen & Heath新型ZED FX调音台在单声通道上有反应灵敏的3段扫频式mid EQ，立体声通道上有2段EQ，100mm长冲程推子，4个辅助发送，一个USB发送和回传(适合PC或苹果机录音及回放)，独特双立体声输入功能和先进的监听功能。连接器放置在外部的低级，方便插入和配线，单独电路板用螺帽固定到顶部面板的结构非常适合Allen & Heath专业便携式调音台。此外，ZED FX还配有新型高性能DuoPre无衰减器的前置放大器。ZED的USB输出配置使得不同的信号从LR母带或辅助总线发向USB，USB以立体声回传信号。Cakewalk的SONAR LE音乐制作软件和调音台捆绑，使得用户能完成现场表演、现场录音、演播室录制或演播室混音等许多不同的任务。尺寸：(宽×高×长)450×98×645mm。重量：10.5kg。6路麦克风/线路输入/16路麦克风/线路输入 DuoPre 麦克风前级放大器

反应灵敏的3段均衡器，MusiQ中频扫频功能 4路立体声线路信号输入带增益的2段均衡器 4路辅助发送 可选配机架安装配件，占11U空间(仅ZED14) 100mm推子 可选双信号源输入 技术参数 输入

单声道(XLR)输入+6到-63dBu测试(+17dBu大) 单声道线路输入(插座)+10至-26dBu(+30dBu大) 外接口(TRS插座)0dBu测试+21dBu大 立体声输入(插座)0dBu测试(控制=关到+10dB) 立体声输入(耳机插座)0dBu测试(控制=关到+10dB) 输出

L,R&单声道输出(L&R,XLR,单声道插座) 0dBu测试 +21dBu大 辅助输出(插座) 0dBu测试 +21dBu大 高音输出(耳机插座) 0dBu测试 +21dBu大 录音输出(耳机插座) 0dBu测试 +21dBu大 频率响应

麦克风输入至混音L/R输出,30dB增益+0.5/-1dB 20Hz-20kHz
线路输入至混音L/R输出,0dB增益+0.5/-1dB 10Hz-30kHz
立体声输入至混音L/R输出,+0.5/-1dB 10Hz-30kHz 总谐波失真+n

麦克风输入至混音L/R输出,0dB增益1kHz +10dBu输出0.004%
麦克风输入至混音L/R输出,30dB增益1kHz 0.014% 麦克风输入至混音L/R输出,0dB增益1kHz 0.005%
麦克风输入至混音L/R输出,0dB增益1kHz 0.003% 动态余量 模拟净空测试结果(0Vu)21dB
USB输入&输出净空测试结果(0Vu)14dB USB音频编码(编码/译码)
USB音频输入/输出USB1.1 Compliant 16bit 取样率32,44.1,48kHz 噪音

话筒前置放大器@大增益 150R输入Z 22-22kHz-127dBu
混音LR输出,L/R推子=0.22-22kHz -88dBu(ZED-14) 混音LR输出,L/R推子=0.22-22kHz -84dBu(ZED-24)