

户外露营用2kw数码变频汽油发电机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 户外露营用2kw数码变频汽油发电机 |
| 公司名称 | 上海闪威实业有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:美国闪威 型号:sw2kwsm 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄 |
| 联系电话 | 15921658500 15921658500 |

产品详情

户外露营用2kw数码变频汽油发电机

2KW数码变频汽油发电机新版技术参数

设备品名：2KW数码变频发电机

机组型号：SW2KWSSM

发电机参数

额定频率：50HZ/60HZ

额定电压：220V/110V

额定功率：2(KW)

后备功率：2.5(KW)

直流电压：12V 8.3A

功率因数：1 (cos)

交流电压: 220/110V

发动机参数

燃料：汽油

冷却方式：风冷

缸 数：单缸

排 气 量：125CC(环保)

额定输出：3KW (3100RPM)

后备输出：3.4KW (5500RPM)

活塞冲程：52.4*57.8mm

系统方式：T.D.I

启动方式：手拉式反冲启动/电启动/遥控启动

油箱容量：7L

消耗燃料：290G/KW.H

连续工作：10小时 (H)

噪 音：(7m 距离) 58分贝(dB)

认证证书：CE, GS, EPA, CARB, CSA

整机长度：长 545mm

整机宽度：宽 290mm

整机高度：高 500mm

整机重量：22KG/公斤

随机附件：说明书、随机小配件、合格证、维修卡、安装小工具包、资料各壹套

动力不足。表现为发电机工作无力、输出电压不稳定、排气冒黑烟。原因可能是发电机喷油嘴堵塞、机油不够、内燃缸残渣过多等。应该检查喷油嘴有无堵塞，机油是否充足，清洗内燃缸残渣等。电池损坏。如果发电机无法启动，可能是发电机蓄电池损坏，因为蓄电池容易受潮，不经常使用会导致电池电量不足，甚至会损坏。可用万用表测量蓄电池的电压是否正常，如果不正常，应更换蓄电池。接触故障。发电机各线路插头经过长时间强烈震动可能会导致插头松动，甚至掉落。轻则造成发电机在停电时无法正常工作，重则会造成短路，烧坏整套发电机组。对发电机检修一定要在关机状态下进行，注意人身安全。