

## 2kw本田动力发电机

产品名称	2kw本田动力发电机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:本田动力 型号:EC2500CX 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

## 产品详情

2kw原装本田动力发电机价格

型号：EC2500CX

机组结构：框架型

额定功率：2.0KW

大功率：2.2KW

额定频率：50Hz

额定电压：220V

励磁方式：有刷全铜

油箱容量/工作时间：15L/8.5小时

发动机型号：JH168F(GX160)

发动机形式：单缸四冲程、风冷

缸径×行程：68×45

排量：163cc

燃油型号：90#车用无铅汽油

润滑油型号：SAE15W/40

润滑油容量：0.67L

启动方式：手拉启动

机组尺寸：590 × 435 × 440

包装尺寸：610 × 450 × 470（纸箱）

净重/毛重：44/46

- (1)选择发电场所要求地面乎坦清洁，空气流通，远离易燃物，不阻碍交通要道，排气噪声要避开，以免环境受干扰；
- (2)清擦污物，检查紧固螺钉，旋转起动轮，检查有无杂声和不灵活现象。
- (3)检查调速器室内的润滑油是否足够，如油位低于螺孔，应从加油杯中注入10机油，使油位螺孔开始有机油溢出为止。并检查调速器拉簧，拉杆和化油器的节气门、阻风门有无松脱和不灵活现象。
- (4)检查汽缸内的压缩压力是否正常，高压导线的连接和绝缘是否良好，跳火强度是否合乎要求，点火时间是否正确。
- (5)检查油路是否畅通，油箱是否清洁和渗漏油。按规定比例调配混合油，调配混合油时，先把汽油装至配油桶口从上数起的第二条横板，再将机油加入配油桶的汽油里，当总的油平面上升封\*条横板时，表明汽油与机油的混合比例已达要求，搅拌均匀，从油箱口的滤网中注入油箱待用。严禁烟火接近和使用纯汽油。
- (6)检查控制箱、四芯连接电缆、插头，插座是否良好，导线有无断脱和绝缘层破损等现象。在控制箱的输出接线柱上接好工作灯和电源线，接上发电机与控制箱的四芯连接电缆。所有导线不得靠近起动轮和减声器，将控制箱电压调节旋钮尖指向铭牌中间。
- (7)本机组在起动和停机时，都不得进行低速运转，若要进行低速运转，应取出控制箱上的保险丝RD2或加装一只开关，切断起始激磁电路，否则，在低速运转时容易烧坏R10等元件，造成发电机不发电。