

科勒汽油发电机10kw厂家

产品名称	科勒汽油发电机10kw厂家
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:美国科勒 型号:SW10KWQY 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

科勒汽油发电机

10KW资料

型号:SW10KWQY

大功率：(KW)11

额定功率：(KW)10

额定电压：(V)380/220

相数：三相/单相

额定频率：(Hz)50/60

发动机转数：3600

耗油量：360h*kW/h

启动方式：电启动

类型：四冲程、风冷、双缸

机油容量：1.6L

排量：(cc)670

油箱容量：(L)30

距7米处噪音：7m (dB)72

点火方式：T.C.I.

尺寸(L x W x H) (mm) 930*610*620

净重/毛重(Kg)150/155

燃料：无铅汽油93号以上

机油保护器:有

低油压警示系统: 有

过载保护器：有

动力开关：有

汽油发电机使用时不发电怎么办

1、发电机过热

(1)发电机没有按规定的技术条件运行，如定子电压过高，铁损增大;负荷电流过大，定子绕组铜损增大;频率过低，使冷却风扇转速变慢，影响发电机散热;功率因数太低，使转子励磁电流增大，造成转子发热。应检查监视仪表的指示是否正常。如不正常，要进行必要的调节和处理，使发电机按照规定的技术条件运行。

(2)发电机的三相负荷电流不平衡，过载的一相绕组会过热;若三相电流之差超过额定电流的10%，即属于严重三相电流不平衡，三相电流不平衡会产生负序磁场，从而增加损耗，引起磁极绕组及套箍等部件发热。应调整三相负荷，使各相电流尽量保持平衡。

(3)风道被积尘堵塞，通风不良，造成发电机散热困难。应清除风道积尘、油垢、使风道畅通无阻。

(4)进风温度过高或进水温度过高，冷却器有堵塞现象。应降低进风或进水温度清除冷却器内的堵塞物。在故障未排除前，应限制发电机负荷，以降低发电机温度。

(5)轴承加润滑脂过多或过少，应按规定加润滑脂，通常为轴承室的1/2~1/3(转速低的取上限，转速高的取下限)，并以不超过轴承室的70%为宜。

(6)轴承磨损。若磨损不严重，使轴承局部过热;若磨损严重，有可能使定子和转子摩擦，造成定子和转子局部过热。应检查轴承有无噪音，若发现定子和转子摩擦，应立即停机进行检修或更换轴承。

(7)定子铁芯绝缘损坏，引起片间短路，造成铁芯局部的涡流损失增加而发热，严重时会使定子绕组损坏。应立即停机进行检修。

(8)定子绕组的并联导线断裂，使其他导线的电流增大而发热。应立即停机进行检修。