

美国SHWIL闪威220A柴油发电电焊机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 美国SHWIL闪威220A柴油发电电焊机 |
| 公司名称 | 上海闪威实业有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:SHWIL闪威 型号:SW220ACY |
| 公司地址 | 上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄 |
| 联系电话 | 15921658500 15921658500 |

产品详情

美国SHWIL闪威220A柴油发电电焊机

设备品名：220A柴油发电电焊机

型号：SW220ACY

电焊机配置

电流调节：50-220A(密控微调)

空载电压：65V

工作电压：23-30V

负载率：

焊条：2.5-5.0

发电机配置

额定功率：5KW

后备功率：5.5KW

电压：220V/230V/380V/400V

频率：50HZ

直流输出：12V/8.3A

功率因数：1 (cos)

相 数：单相、三相

励磁方式：自动调节AVR

绝缘等级：B级

动力配置

动力型号：SW190动力

缸 径：90*66mm

排 量：420CC

冷却方式：风冷

启动方式：手启动/电启动

机油容积：1.1L

主 燃 料：柴油

机组参数

油箱容积：15L

连续工作：12小时(H)

供油方式：自流式

整机尺寸：长720*宽515*高545 (mm)

整机重量：100kg/千克

动力开关：有

电压显示：有

电流显示：有

过载保护器：有

机油保护器：有

燃料警示系统：有

整机机组组成部分：

柴油机

发电机

电焊机

氩弧焊

油箱

整机设备随机附件：

配置自带移动轮一套与手推把一套、电启动钥匙二把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头三个。

新发电机或封存的发电机经磨合运转后（较初的50小时），需进行以下维护工作：

清洁或更换空滤

更换发动机润滑油

更换或洗净润滑油滤器的滤芯

重新上紧各部分螺栓和螺冒

新发电机应尽量避免突然增加负载或高速运转，尽可能使用厂家推荐使用的润滑油，不同牌号的润滑油不要混合使用，润滑油中含有各种添加剂，不同牌号的润滑油混合后会使润滑性能下降，导致运动部件的异常磨损。

往燃油箱内注油时，注油口应有滤器，放上滤布更好；燃油先要在油箱内静置24小时以上，使水和杂质沉淀后使用；平时应经常打开日用油箱的排泄塞头排出底部的水和沉积物。