

LED车载10KW静音柴油发电机

产品名称	LED车载10KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

LED车载10KW静音柴油发电机

由于用户对专业知识的缺乏，对发电机的维护和保养不是很了解，再加上发电机组的存放不当以及环境的影响等等，发电机组容易出现一些故障。特别是发电机组动力方面的故障。那么，发电机组动力方面出现故障该如何检查呢？

发电机的发动机故障检查，发动机的动力没有明显的变化，只是从仪表盘的发动机转速表观察高转速上不去，那么一般是发电机皮带松弛造成的。因为发动机转速表是一个电的频率表，它是由发电机一项火线抽头连接到转速表，所检测的是发电机的转速，经过皮带轮速比的换算、在仪表上标明发动机转速。因此皮带松弛，会造成发动机转速指示的失误。将发电机皮带紧固，故障就会解决。出现此项故障不要误认为是发动机动力不足的故障。维修需要更换发电机皮带轮，应注意所更换的新发电机皮带轮直径应与旧发电机相同，否则会造成发动机转速指示失误的假象。

产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

*、型号：TO14000ET

发电机参数

*、额定功率：10KW

*、后备功率：11KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、结构类型：静音式

*、功率因素：1.0

*、相数：单/三相

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：0#或-10#柴油

*、调速方式：自动调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：空气冷却

*、额定转速：3000r/min

*、缸体结构：双缸、四冲程

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置 ECU

*、消音装置：工业静音器

*、发动机型号 TO-2V870F

*、耗油量: 205g/kw.h

- *、油箱容积：28L
- *、机油容积：2.3L
- *、过载能力：110%/1h
- *、缸径*行程：2*80*79mm
- *、发动机功率：18HP
- *、压缩比：19:1

整机参数

- *、工作时间：7-12H
- *、噪音（db）7M 60-78
- *、燃油表：有
- *、整机超载保护:有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：210/245kg
- *、外形尺寸：1060*610*670mm
- *、电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

LED车载10KW静音柴油发电机

- 1.牢靠的主动电压调节器励磁体系，在各种情况下可供给稳定励磁。
- 2.很容易与电网或其它发电机并联。
- 3.经动平衡的转子，带有密封的滚珠轴承，具有单轴承和双轴承两种结构。
- 4.装置简略，维护保养便利，具有极易操作的接线柱、旋转二极管和联轴器螺栓。
- 5.多规范的过渡接套和单轴承盘片式联轴器。
- 6.契合主导的陆用规范。