

10KW静音家用发电机SW10KWQY

产品名称	10KW静音家用发电机SW10KWQY
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SHWIL闪威 型号:SW10KWQY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

10KW静音家用发电机SW10KWQY

设备品名：10KW汽油发电机

机组型号：SW10KWQY

额定功率：10(KW)

后备功率：11.5(KW)

相 数：单相/三相

额定电流：45.5A/26.3A

额定电压：220V/230V/380V/400V

功率因素：1 (cos)

转 速：3600rpm

频 率：(50Hz)

发动机

功 率：SW16P

型 号：SW630F-1

启动方式：电启动/ATS全自起启动

类 型：顶置气门，双缸，四冲程，强制风冷

排 量：670(cc)

油箱容量：30(L)

工作时间：连续工作13小时（H）

启动方式：电启动

噪 音：74分贝(dB)

点火方式：T.C.I.

整机尺寸：(长×宽×高) 1050×650×760(mm)

净 重：160(Kg)/千克

毛 重：170(Kg)/千克

动力开关：有

警示系统：有

过载保护器：有

机油保护器：有

机组组成部分：

1) 汽油机

2) 发电机

3) 油箱

4) 机架

控制屏：该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、油压显示，汽油机具有低油压、超速、停机保护等功能。

随机附件：说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。

10KW静音家用发电机SW10KWQY

推荐理由:

汽油发电机使用注意事项

1、检查油箱中的汽油是否充足。

- 2、检查燃油阀和输油管路是否有漏油渗油现象。
- 3、检查机油油位是否处于上限与下限之间。
- 4、检查机油油质，确定是否需要更换。
- 5、检查启动电池电压是否在24V以上，并观察电池外观是否有破损漏液现象。
- 6、如发电机长时间不用应把机组里的油放掉。

闪威汽油发电机特点

- (1)、燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济
- (2)、工作可靠、耐久。因为没有点火系统,故障低
- (3)、使用范围广
- (4)、有害排放物较低
- (5)、防火安全性好发电机自动调压形式有：可控硅、相复励、TD1型碳阻式自动调压，个别采用大功率管

闪威发电机的高端技术

一种情况是由于发电机检修期长，可能出现开机前，发电机定，转子绝缘降低的现象，另一种情况是由于某种外部原因导致发电机内进水而受潮。采用B级绝缘以上的发电机由于采用的是热固性材料，一般情况下，都是表层受潮。

轻度受潮的情况下，一般开机空转几个小时即可恢复绝缘。开机空转时，注意关闭机组空冷器冷却水，发电机上部盖板视情况开若干通风孔。受潮严重的情况下，则应使用电流干燥或外部热源干燥。对大型

机组，在转子尚有部分绝缘的情况下，采用三相短路干燥是***简捷的方法。

燃油消耗量大的原因：化油器调整不当，可燃混合气浓度偏高。汽油系统的管路、开关、化油器有漏油现象。汽油品质差，在气缸燃烧室内燃烧时发生爆震。点火正时不准，过早或过晚。空气滤清气堵塞。

克服办法：施用90#以上的汽油。化油器调整适当。经常维护，不得有任何漏油现象。按常规维护空气滤清气。保持正确的点火正时。避免小负荷长期运行。有节能运转装置的发动机，在无负载时，使其在节能位置运行，减少高速空载运行时间。