

圣阳蓄电池SSP12-65蓄电池12v65ah尺寸

产品名称	圣阳蓄电池SSP12-65蓄电池12v65ah尺寸
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:SSP12-65 产地:山东
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	010-57166986 13126667835

产品详情

主营：UPS电源，蓄电池，

UPS电源：山特UPS电源、APC UPS电源、艾默生UPS电源、台达UPS电源、金武士UPS电源
四通UPS电源 科士达UPS电源

蓄电池：松下蓄电池、耐普蓄电池 山特蓄电池、汤浅蓄电池、CSB蓄电池.冠军蓄电池、赛特蓄电池、德国阳光蓄电池、耐普蓄电池、大力神蓄电池 奥克松蓄电池 劲博蓄电池 金武士蓄电池 台达蓄电池 欧姆斯蓄电池。

圣阳蓄电池SP系列电池

产品特征

1. 容量范围（C20）：3.5Ah—250Ah（25℃）
2. 电压等级：12V
3. 自放电小：2%/月（25℃）
4. 良好的高率放电性能
5. 设计寿命长：20Ah以下为5年、20Ah以上为10年（25℃）
6. 密封反应效率：98%
7. 工作温度范围宽：-15℃ ~ 45℃

主要应用领域

浮充使用：UPS/EPS电源通讯及电力设备紧急照明器材警示系统各种测距仪器办公室电脑、微电脑处理机及OA设备变、发电站紧急电源系统医疗器械

循环使用:便携式电源、录放机、收音机等电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具摄像机手提式测量器照明器材各类信号系统太阳能、风能储能系统

产品参数

产品型号

额定电压(V)

20h率容量 (Ah)

10h率容量 (Ah)

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

总高 (mm)

重量 (kg)

短路电流

(A)

端子类型

SSP12-3.5

12

3.5

3.26

115

65

86

92

1.55

260

SP-02

SSP12-7

7

6.5

151

93

98

2.2

480

SP-02

SSP12-18

18

16.7

181

76

166

166

5.5

700

SP-11

SP12-24A

24

22.3

165

125

176

176

7.6

850

SP12-26

26

24.2

166

175

125

125

8.0

1000

SP-20

SP12-33

33

30.7

195

130

158

163

10.5

1200

SP-21

SP12-38

38

35.4

196

165

165

170

12.0

1310

SP-22

SP12-40B

40

37.2

198

166

170

13.5

1350

SP12-42

42

39.1

12.9

1400

SP12-50

50

46.5

257

133

201

201

16.1

1600

SP12-65

65

60.5

324

175

175

20.5

1700

SP12-70

70

65.1

21.7

2000

SP12-80

80

74.4

350

167

179

179

23.2

2600

SP-28

SP12-100

100

93.0

329

172

215.5

223

29.8

3000

GFM-22

SP12-120

120

111.6

407

173

222

231

36.0

3100

SP12-150

150

139.5

483

171

240

240

42.5

3650

SP-30

SP12-200A

200

186.0

522

234

218

59.0

3900

SP-26

SP12-200B

497

259

228

237.5

61.9

4000

SP12-245

245

227.8

521

269

220

225

69.6

4600

SP-29

SPG12233W

48.4

45

14.0

1800

SPG12280W

60

55

228

138

208

213

17.2

1900

SPG12310W

23.5

2550

SPG12320W

75

259

168

207.5

212.5

21.8

SPG12350W

82

261

221

224

24.0

SPG12375W

90

86

24.6

2700

SPG12440W

95

305

26.6

SPG12470W

110

29.9

2850

SPG12535W

130

37.2

3150

SPG12620W

148

135

345

273

278

41.7

3300

SPG12650W

160

45.7

4100

SPG12830W

220

62.5

4400

SPG121000W

270

250

534

271

225

236

77.2

5200

安装注意事项：

1、按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用ups蓄电池。

- 2、不要在ups蓄电池上给予异常的振动与撞击。
- 3、在安装过程中要注意绝缘。
- 4、不要把机器安装成密闭形结构。
- 5、在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。
- 6、请不要把不同种类的ups蓄电池混合使用。
- 7、不要让ups蓄电池与有机溶剂接触。

使用UPS电源的好处：1、应急使用：防止突然断电而影响正常工作，给计算机硬件造成损害。保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘，使您不致因停电而影响工作或丢失数据。2、是消除市电上的电涌，瞬间高电压，瞬间低电压，电线噪声和频率偏移等“电源污染和损害”，改善电源质量，为计算机系统提供高质量的电源。

我们带给顾客的是：UPS式的“不间断”服务保障！绝对值得您的信任！本商城亲情保障：作为山特产品用户，您享受有以下服务：本公司承诺：自购机之日起，为您提供三年保修服务三年全国联合保修保修凭证：凭机器生产序列号保修（提示：请不要随意撕毁生产序列号）如果您在使用期间机器发生故障，可以直接与我们联系，安排您的保修事宜。