

供应日本藤仓80S光纤熔接机 住维通信 藤仓

产品名称	供应日本藤仓80S光纤熔接机 住维通信 藤仓
公司名称	南京住维通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区大周路88号科创城D2北9楼933室
联系电话	13813838941

产品详情

光纤熔接机电极棒更换注意点

光纤熔接机的电极棒属于最基本的耗材，使用一段时间后都需要进行更换，这是熔接机的使用者必须掌握的最基本的保养维护知识，而何时需要更换电极棒需要使用者自己进行判断，一般判断的方法有以下几种。

- 1.光纤熔接机会自己计算放电的次数，到达我们厂家设定的推荐更换次数的时候，熔接机就会报警来提醒使用者更换电极棒，在看到报警之后不进行更换的话熔接损耗和质量可能就不能够得到保证。
- 2.使用者亦可通过自己的判断来决定，例如在熔接的过程中发现熔接机经常提示放电过左过右，供应藤仓80S光纤熔接机，放电校正经常不能正常通过，以及电极棒尖端氧化严重变秃等等，日本藤仓80C+光纤熔接机供应，发现这种异常的时候也需要更换电极棒。

下面图示的操作步骤是藤仓最新80S熔接机的电极棒更换步骤。

在熔接过程中发现光纤熔接部分异常，电极放电不均匀。

这主要是由于电极尖部被氧化，由于尖部有氧化物的存在，使得电极放电不均匀，造成熔接质量不好。需要对电极进行清洁，藤仓，熔接机提示清洁电极。

这是由于熔接机设置了提醒清洁电极的设置，熔接机电极及电池时出现提示清洁电极时请对电极进行清洁，同时可以进入熔接机参数设置里对此参数进行更改。

切割刀的保养

- 1、切割刀作为精密仪器，供应日本藤仓80S光纤熔接机，禁止摔，特别是刀片边缘不要碰触尖锐物品，

防止损坏刀片，造成切割效果不好，影响熔接质量。

2、切割刀平时注意保持清洁，常用棉签（药店有卖）清理刀座上的橡胶小压垫，刀高度禁止随意调节，除非12个切割点已全部用过，此时可以略调高刀片高度，调节方法详见说明书。

3、若发现切割过程中，光纤在切割点前处断裂，可以把刀上的四个橡胶小压垫卸掉后，上下左右调换位置安装，保持压垫受力均衡。

第二部分：熔接机主机日常维护。

1.1 清洁

1.1.1 清洁V型槽

V型槽是在陶瓷基片上开的一个V型槽口，上宽下窄，容易积纳灰尘，导致光纤推进不稳定，引起熔接的损耗偏，因此应定期的清洁V槽。V槽清洁方法如下：

1. 切割、制备一根光纤，将裸纤穿入V型槽内，剔除槽内污染物。
2. 用棉签浸湿酒精清洁V型槽上表面、底部，最后用干棉签擦去V型槽内酒精。

供应日本藤仓80S光纤熔接机-住维通信-藤仓由南京住维通信科技有限公司提供。南京住维通信科技有限公司（www.nj1988.cn）在网络通信产品这一领域倾注了无限的热忱和热情，住维通信一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙志军。