

## 双回路控制仪,双回路控制仪产品-东莞东城锐恒仪表

产品名称	双回路控制仪,双回路控制仪产品-东莞东城锐恒仪表
公司名称	东莞市东城锐恒仪表设备经营部
价格	.00/个
规格参数	锐恒仪表:1 11:1 东莞:1
公司地址	中国广东东莞市东莞市东城区东莞赛格电子市场1M079铺
联系电话	86-076922324639 18316835301

## 产品详情

产品名称：[双回路控制仪](#)（96X96）

产品型号：XMS616

点击次数：593次

产品信息：一.仪表主要功能

19种输入信号（T，R，J，WRE3-25，B，S，K，E，PT100，CU50，0-375，0-75mV，0-30mV，0-5V，1-5V，0-10V，0-10mA，4-20mA）可任意设定

通过设定可将仪表配置的4个继电器自由分配到两个回路中

PV1窗口显示第一回路测量值，PV2窗口显示第二回路测量值或4个报警值中的任意一个（在测量状态下，按向上键可以切换显示）

两路隔离DC24V馈电输出（30mA），供两路各自的变送器使用

可选任一回路信号实现隔离变送（0-10 mA，4-20 mA，0-20 mA）输出

## 二.技术指标

工作电源：AC65-260V/DC65-360V，功耗小于5W

显示范围：-1999 ~ 9999，超限显示“ EEEE ”

测量精度：0.2%FS

隔离DC24V馈电输出：30 mA

继电器触点容量：AC220V/3A（阻性负载）

继电器触点寿命：105 次

变送负载能力：20mA时 500

环境温度：0 ~ 50 ，湿度 85%RH

数码显示尺寸：上排0.56（红）英寸

外型尺寸：96 × 96 × 112（mm）

开孔尺寸：92 × 92（mm）

三.订货须知：变送为可选功能，XMS616（B）有B即为变送输出

东莞市东城锐恒仪表设备经营部致力于工业自动化仪表的推广与应用，主要经营——各种工控仪表、电工仪表、双回路控制仪、传感器、固态继电器，供应全系列的温控器、转速表、计米器、太阳能温差控制器、变频恒压供水、电压表、电流表、固态继电器、接近开关满足客户的不同需要。

更多资讯：<http://www.victor-elec.com/>