

科华UPS电源FR-UK60L 阐述参数

产品名称	科华UPS电源FR-UK60L 阐述参数
公司名称	北京市信诺盛源科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:FR-UK60L 产地:漳州
公司地址	北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元1337
联系电话	18610898779 18610898779

产品详情

科华UPS电源工频主机，内置隔离变压器6KVA/4800W 塔式工业用

额定容量

6KVA

负载功能 电脑、打印机、服务器、路由器等通讯设备

输入输出参数

输入电压范围 AC 80-280V

输入频率范围 50-60 (± 5) Hz

输入功因 0.99

输出电压范围 AC 220/230/240V

输出频率范围 电模式时，UPS输出频率跟踪输入频率

0Hz ± 0.05%Hz

输出功因 0.9

通信和管理

过载能力 市电模式：105-125%，5min；125-150%，1min；150%，0.1s 电池模式：105-125%，10s；125-150%，1s；150%，0.1s 旁路模式：<125%，连续工作；125-150%，1min；150%，0.1s ECO模式：同旁路过载能力

电池和运行时间

后备时间 由所配电池容量而定分钟

电池类型 阀控式铅酸电池

电压电流 DC 192-240V

电池容量 7Ah-999Ah（可设置）

其它参数

外观尺寸 580 × 250 × 605mm

产品重量 60kg

其它特点 塔式长机，单进单出

科华ups电源FR-UK60L 6KVA|4800W 详细介绍

科华FR-UK(1-10KVA)工频机系列

类型：单进单出

容量：1-10KVA

科华FR-UK适用范围：IT机房、小型智能设备、精密仪器、医疗设备

科华FR-UK应用领域：· IT机房 · 小型智能设备 · 精密仪器 · 医疗设备 科华FR-UK主要特点
· 在线式双变换结构设计，保护设备可以安全工作 · 强的电源输入适应性，电网适应能力强 · 丰富的液晶显示功能，轻松获取工作状态 · 灵活的组**控方案，方便实现智能监控 · **的市电同步系统，提高用户系统性能 · 冷启动功能，可全额满载启动工作 · 完善的保护措施，确保用户设备可靠运行 科华FR-UK主要技术指标型号指标FR-UK10/FR-UK10LFR-UK20/FR-UK20LFR-UK30/FR-UK30LFR-UK50/FR-UK50LFR-UK60/FR-UK60LFR-UK80LFR-UK1110 输入特性电压范围 (Vac)165 ~ 275 频率范围 (Hz)50 ± 5% 相数单相三线 油机跟踪功能对发电机频率在47 ~ 53Hz内跟踪同步 电池电压 (Vdc)4848192 输出特

性功率 (VA)10002000300050006000800010000 电压 (Vac)220 ± 1% , 隔离变压器输出 频率 (Hz)50 ± 0.5% (电池模式) 波形正弦波 , THD<3%<> 切换时间 (ms)0 过载能力125%全载持续60秒 输出方式2个插座 + 接线排接线排 其它特性备用时间10分钟/可任意配置15分钟/可任意配置10分钟/可任意配置可任意配置 充电恢复时间<10<>小时 电池效率>80%>82%>92% 通信功能RS485/RS232数据接口 , 继电器干接点通信 , 支持电源软件及SNMP通讯协议报警功能电池低压 , 市电异常 , UPS故障, UPS过载 面板显示LCD液晶显示输入电压、输出电压、负载大小、电池电压等运行参数LED指示灯显示整机的工作状态

(6-10KVA)不间断电源系统, 基于在线双变换技术, 为小容量的场景提供理想的供电方案。正常市电工作模式下, UPS主机从ATS电源输入切换柜取得电网供给的电能, 经过整流、逆变后输出清洁稳定的交流电给负载。在市电出现异常时, UPS转为备电系统进行供电。

(6-10KVA)的主要作用 :

(1) 在市电出现断电或者其他异常时, 切换到电池模式供电, 为负载设备持续供电, 避免客户因负载停机而引起重大经济损失。

(2) 屏蔽市电中浪涌、尖峰、欠压、瞬变、开关噪声等, 为精密或敏感性负载提供可靠保护。

UPS2000-A- (6-10KVA) 的应用领域很广, 在信息通信业, 金融, 交通, 教育部门, 工业等各个方面都有广泛的应用, 但是根据各个行业的不同的需求和特点, 在不同的应用场景下会有不同的应用方式以及一些特殊的要求。