

威宣UPS不间断电源EPS-15KW电梯照明动力型

产品名称	威宣UPS不间断电源EPS-15KW电梯照明动力型
公司名称	亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司
价格	10000.00/台
规格参数	型号:EPS-15KW 品牌:威宣 产地:浙江省
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
联系电话	13269261857

产品详情

- 1.1检查装置的型号、版本号、各电量参数是否与定货一致。
- 1.2投运前应严格按断路器和端子上的标示接线，确认装置及外围回路无误。
- 1.3检查装置各插件是否连接可靠，各电缆及端子是否连接牢固可靠。
- 1.4检查蓄电池组所用线径，连接是否与规定相符，直流电源极性是否正确，切不能接反。
- 1.5检查应急电源处于主电状态，观察面板显示情况，是否显示不正确。

优选EPS厂家 EPS-15KW质保3年

- 2.1主电源欠压时，应急电源能自动切换为应急输出。
- 2.2确认显示状态与运行状态是否一致。
- 2.3负载功率不应超过本机额定功率，否则会造成自动保护。

注意：正常使用时”强制旋钮”应旋至OFF

- 1、使用设备的地理位置海拔高度一般不得高于2000米，气温在-10 —40
- 2、安放设备的场所必须通风、散热条件良好且室内温度不宜高于30（气温过高将严重影响蓄电池的使用寿命），远离火源及易燃易爆品、火灾烟雾较难侵入，不可太潮湿、确保梅雨季节中设备表面不结露，室内灰尘不能太多（因灰尘一般带正电离子，容易引起控制电路故障）、同时还应注意防鼠，EPS设备的放置地点不能靠近窗户、以防水浸、雨淋、

的储存应置于防尘、防雨、防潮的环境内，设备暂存时用高于100cm木踏板将设备与地面隔离。

九、附：电池使用保养说明

- 1、设备如暂时不能接入市电电源时，电池应保存在 25 ± 2 的干燥环境内，每六个月进行一次充电、放电全过程。
- 2、严禁电池在缺电情况下保存，电池放电后应争取在48小时内充足电，长期不充电将造成电池永久性损坏。
- 3、设备正常运行后，每三个月应进行一次人为将市电断路器断开，让设备逆变工作5分钟，然后将市电断路器再合上，此做法有利于延长电池使用寿命。

切换时间 1秒（市电供电转应急供电时间）

备用时间 标准型90分钟（可按设计要求配置备用时间：如30，60，120，180等）

电池种类 免维护密封铅酸蓄电池

显示方式 LCD液晶显示

保护功能 输出过载，输出短路，过热保护、蓄电池过充、过放保护

过载能力 小于120%时能正常工作，大于120%，10秒

逆变效率（80%阻性负载） 应急供电时：90%以上；电网供电时：趋近于100%

绝缘强度（VAC）2000V/分钟

噪音 电网有电时，静置无噪音，应急供电时<55dB，75KVA以上<65dB

运行环境 温度：-10 ~+50 相对湿度：0-90% 海拔高度：2000米以下