XLGND-20（DC 12V）高能点火器

产品名称	XLGND-20（DC 12V）高能点火器
公司名称	陕西新绿高能环保设备有限公司
价格	12.00/台
规格参数	电源电压:DC 12 适应燃料:低热值燃气、雾化轻油、雾 点火杆瞬时最:1300℃
公司地址	合阳县经济技术开发区
联系电话	0913-5525269 17382621069

产品详情

安装及接线

1、将点火杆安装在燃烧器的安装孔上，并拧紧。点火杆发火端安装在燃烧口喷嘴前30～50mm，燃气烧嘴取较小距离，燃油烧嘴取较大距离。

2、用点火专用电缆将高能点火器和点火杆连接起来，注意用手拧紧螺帽，切勿松动。

3、将电源线插入前面板的电源插座上，点火时，打开电源开关即可点火。

五、注意事项使用

1、在点火前一定确保炉膛吹扫完成无残留可燃气体。防止开始点火时引起爆燃等安全事故。

2、点火时，应先开点火器，然后喷油（气）点火。 3、点火器用在燃油点火时，燃油应雾化良好，雾化质量太差时影响点火成功率。在点火完成后，必须使用推进器或人工手动将点火杆退出火焰燃烧区，以保证点火杆的使用寿命。
4、每次点火时间最长不能超过30秒，点火时当点燃燃料后，即关断点火器。

5、安装和使用点火杆时不能摔碰，防止点火杆绝缘瓷件碎裂，造成高压漏电、不打火等后果，严重影响设备安全、正常运行。

6、配套的点火杆为半导体点火杆，一体成型，长度非标定制，绝对不能从中间锯开使用。

注：任何情况下，不建议客户自行打开点火器箱体。如有异常情况，请联系我司售后技术人员。

技术参数

1、电源电压：DC 12V（≥20A 300W）

2、适应燃料：低热值燃气、雾化轻油、雾化重油 3、点火杆瞬时最高耐温：1300℃
4、点火频率：6-12次/S 5、火花能量：20J