

什么是拖链电缆 拖链电缆安装注意事项

产品名称	什么是拖链电缆 拖链电缆安装注意事项
公司名称	上海德耳电线电缆有限公司
价格	2.30/米
规格参数	品牌:德耳 型号:TRVV 规格:4*0.75
公司地址	上海奉贤区江海镇沪杭高速1658
联系电话	18721055182

产品详情

顾名思义，为了防止电缆纠缠、磨损、拉脱、挂和散乱，常把电缆放入拖链盒中，对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回移动,这种可以跟随拖链进行来回移动而不易磨损的高柔性专用电缆便叫拖链电缆，通常也可称之拖曳电缆，坦克链电缆。

拖链电缆安装注意事项：1、拖链电缆的敷设不能扭曲，即不可从电缆卷筒或电缆盘的某一端解开电缆，而应先旋转卷筒或电缆盘将电缆展开，必要时可将电缆展开或悬挂起来。用于该场合的电缆只能直接从电缆卷上取得。2、必须注意电缆的最小弯曲半径。(有关信息可在柔性拖链电缆选型表中寻找)。3、电缆必须松散的并排敷设在拖链中，尽可能分开排列，用隔片分开或穿入支架空挡的分离空洞中，在拖链中电缆间的空隙至少应为电缆直径的10%。拖链的安装拖链的安装拖链的安装拖链的安装拖链的安装拖链的安装拖链的安装拖链的安装拖链的安装拖链的安装

4、拖链中的电缆不得相互接触或困在一起。5、电缆的两点都必须固定，或至少在拖链的运动端必须固定。一般电缆的移动点离拖链端部的距离应为电缆直径的20-30倍。6、请确保电缆在弯曲半径内完全移动，即不可强迫移动。这样电缆彼此间或与导向装置这间可经相对移动。经过一段时间的操作后，最好检查一下电缆的位置。该检查必须在推拉移动后进行。

7、如果拖链折断，则其电缆也需要更换，因为过度拉伸造成的损坏无法避免

在设备单元需要来回移动的场所，为了防止电缆纠缠、磨损、拉脱、挂和散乱，常把电缆放入电缆拖链中，对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回移动的高柔性电缆就叫拖链电缆，通常也可称之拖曳电缆，坦克链电缆。