

DJZB-P1型微电脑控制电动机综合保护器

产品名称	DJZB-P1型微电脑控制电动机综合保护器
公司名称	济宁舜泰工矿机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:平光 型号:DJZB-P1 产地:中国
公司地址	金乡县东城区青年路西侧智慧产业园（注册地址）
联系电话	18253710122

产品详情

DJZB-P1型微电脑控制电动机综合保护器

配件赢信赖，真诚真心迎未来。坚持科学发展，加强自主创新，提高核心竞争力。加快发展，创新发展，科学发展，率先发展。做精做细，做快做好，做大做强。

DJZB系列

1、 额定电压：分档可调1140V、660V、380V，（显示电网实时电压）

当线路电压高于额定电压的120%时，出现高压保护。

当线路电压低于额定电压的65%时，出现低压保护。

2、 额定电流：200A、315A、400A

3、 工作电流：可从000A调至999A，每5A为一步。

4、 短路保护：可从0000A调至6990A，每10A为一步。短路时间<100ms。

5、 过载保护：过载延时进行反时限动作。

6、 漏电闭锁：在起动机合闸前能对供电线路对地绝缘情况进行检测，当绝缘电阻低于一定阻值时，能

实现漏电闭锁功能，使起动机不能合闸。其值如下：

当额定电压为1140V时，闭锁值40K。

当额定电压为660V时，闭锁值22K。

当额定电压为380V时，闭锁值7K。

7、控制方式：

单控：只起动本机工作。

联控：当本机起动后8秒再起动第二台电机，如果第二台电动机起动失败，则本台电动机也停止工作。

8、相不平衡保护：

不平衡系数有60%、65%、70%、75%，可通过菜单整定选中某一项。当用户不需要此项功能时，可选中“关”，即可取消缺相功能。缺相保护延时为8S。

9、风电瓦斯保护功能：

当瓦斯超限时，给保护器送一个无源接点信号，保护器输出跳闸信号，显示“瓦斯超限”。

10、故障功能查询：可通过菜单查看前10次发生故障的时间和故障类别。

11、试验功能：

为了检验保护器能正常工作，在菜单中设有两个试验功能。

a) 当开关处于分闸状态时，通过菜单整定，选中“漏电试验”，显示屏显示“漏电电阻11k 禁止合闸”，试验完毕按下“复位”键恢复正常工作。

b) 短路试验

通过菜单整定，选中“短路试验”，显示屏显示“出现故障短路”，试验完毕按下“复位”键恢复正常工作。

12、显示功能

在分闸状态下，显示漏电电阻值，单控或联控，电压值及时间。在合闸状态下，显示屏显示工作电压，三相工作电流，日期和时间。当出现过载时，屏幕下方出现“过载预警”，过载延时到时，屏幕下方显示“出现过载故障”。

当开关处于分闸状态时，发光管指示为红色光；当开关处于合闸状态时，发光管指示为绿色光。

13、电源：输入电压：AC17.5V 主电源

输入电压：AC28V 检漏电源

本保护器可在65%~120%额定电压范围内可靠工作。

