

遥控操作40kw静音柴油发电机

产品名称	遥控操作40kw静音柴油发电机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW40KW CY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

遥控操作40kw静音柴油发电机

品名 40KW静音柴油发电机

型号 SW40KW CY-J

发电机类型 有刷

相数 三相

额定转速 3000 / 3600 (1500 /1800)

额定电压 230 / 400 (120 / 240)

额定功率 40KW

大输出 42KW

大电流 75.9A

功率因数 0.8/1

频率 50(60)

绝缘等级 F Class

缸径x行程 92X94)

排量 2.489L

大功率/转速 85kW / 3800rpm

大扭矩 280/ (1800-2600)

启动方式 电启动

燃油消耗率 210 (g/kW.h)

机油量 2.5L

润滑油牌号 CD level or SAE 10W-30、15W-40CD 级以上或SAE 10W-30、15W-40

压缩比 22:1

发动机类型 16V、DOHC、涡轮增压、直喷、中冷、EGR中冷、4缸、高压共轨

燃油容量 40L

排放标准：国四/欧四

燃油类型 0# (夏) -10# (冬) -35# (严寒) 柴油 C -4 级 (GB111222006)

噪音 75分贝

长宽高 1480mmx780mmx1160mm

净重 480KG

注意:在每次使用发电机前应进行以下检查，以确保发电机的安全及正常运行。

1. 检查油路开关和油管路是否有漏油。
2. 调查石油质量并决定是否需要更换。
3. 如果不使用驾驶员的时间(超过一个月)，电池将因自放电而断电。请用外部充电器给电池充电。
4. 检查油箱内的柴油是否充足。
5. 检查油位是否在油位格之间。
6. 检查电池电压是否在12V以上，检查电池外观是否损坏。

1. 结构紧凑，体积小，重量轻，比普通发电机轻30%左右。

2. 不需要复杂的能量耗散装置，如励磁绕组、励磁机和AVR调压器。效率比功率因数高20%左右。

3. 具有较强的过载能力，可激活UPS电源、空调、电机等具有相似容量的感应负荷。
4. 高可靠性和免费维修寿命长，防水防尘，不超过50oC连续满载发电机。
4. 瞬态电压偏差小于10%，稳态电压偏差不大于0.5%，线性电压正弦畸变率不超过2%。