

锐丰LAX MT系列功率放大器 MT1300 MT1500 MT2400

产品名称	锐丰LAX MT系列功率放大器 MT1300 MT1500 MT2400
公司名称	广州市浪源音响器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段10号
联系电话	020-39280053 13202536003

产品详情

锐丰LAX MT系列功率放大器 MT1300 MT1500 MT2400

应用领域

剧场剧院、体育场馆、礼堂、多功能厅、流动演出

产品概况

T系列功放具有良好的性能，经过多次大型活动验证，尤其适用于流动演出，大功率设计，灵敏度多选，让系统搭建变得简单。

功放特性

- 精确的放大能力，对声音密度真实还原。
- 采用高效率大电流的开关电源，能在负载状态下稳定工作。
- 全功能保护电路，包括短路、温度、直流、超高频、次声波、失真限幅等保护。全封闭高密度铜质散热器，智能高速风扇系统，确保功放安全运行，适合各种恶劣环境。
- **的铝合金拉丝面板，可拆卸清洗的散热通风口。
- 既有 A 类的音质，也有 H 类的高效率、高功率和低热耗的特点。

- 每通道带压限控制功能。

MT1300

8 立体声功率:1300W × 4 ;

4 立体声功率:2200W × 4 ;

2 立体声功率:2400W × 4 ;

8 桥接功率:4400W × 2 ;

4 桥接功率:4800W × 2 ;

频率范围: (1W@8) 20Hz-25kHz (± 1dB) ;

总谐波失真:<0.5% ;

信噪比:100dB ;

功率增益选择 : 23,26,29,32,35,38,41,44dB ;

输入阻抗 : 20k 平衡/10k 非平衡 ;

尺寸(W × D × H):483 × 377 × 88mm ;

重量 : 13kg ;

MT1500

8 立体声功率 : 4 x 1500W

4 立体声功率 : 4 x 2500W

2 立体声功率 : 4 x 3400W

8 桥接功率 : 2 x 5000W

4 桥接功率 : 2 x 6800W

频响 : 20Hz-20kHz(± 1dB)

总谐波失真 (THD) 1kHz : 0.1%

阻尼系数 : 1000

信噪比 : 100dB

功率增益选择 : 23,26,29,32,35,38,41,44dB

*大输出VP电平：48V,57V,68V,80V,93V,111V,131V,160V

分离度： 65dB

共模抑制比： 605dB

输入插座：卡侬母

输入阻抗：20k 平衡 /10k 非平衡

输出插座：原装NEUTRIK的Speakon输出端口

前面板指示:保护指示灯(高频保护、静音保护、过热保护),限幅器指示灯,工作指示灯

功放保护：具有短路、开路、过热、过载、直流等保护装置

电源：220-230VAC 50Hz

110-120VAC 60Hz

尺寸(W × D × H):442x393x88mm

净重：16Kg