

汤浅蓄电池NP24-12 12V24AH通讯 电力 UPS

产品名称	汤浅蓄电池NP24-12 12V24AH通讯 电力 UPS
公司名称	北京鸿泰鑫盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	18611501036 18611501036

产品详情

放电电流及放电终止电压
放电电流 放电终止电压
0.2CA 未 1.75V/单格
0.2CA 以上 0.5CA 未 1.70V/单格
0.5CA 以上 1.0CA 未 1.55V/单格
1.0CA 以上 1.30V/单格
(4) 放电以后请迅速充电.如不小心过放电之后也请立即充电
(三) 安装注意事 (阀控密封式铅酸蓄电池(NP系列)维护规程)
(1) 将NP电池固定好,避免受振动和冲击。将NP电池固定在机器内部以后,长时间使用时,请勿倒立使用。固定电池时,注意不要将固定电池用的装置(或粘用标识)压住上盖,上盖下面有排气阀。如果压住覆盖在排气阀上的上盖,电池内产生的气体就不能逸出。
(2) 由于NP电池在充电或存放过程中会产生易燃性气体(××气),所以不要把电池放置在有火花的地方(开关、保险丝等)
(3) 不要使用密闭容器和具有积存易燃气体构造的容器盛装电池。为避免积存易燃气体,请使用上、下带有通气孔的电池容器。如积存易燃气体,起火时会毁坏NP电池的容器。
(4) 把NP电池放入设备内使用时,为防止电池的温度上升,好把电池设置在机器的下部,并且在排列电池时,要使电池之间的温度差在3以下,还要考虑容器的换气孔等等。另外,避免电池接触机器的内壁或相互接触。