

# 松下蓄电池 LC-P1224ST 12V24AH

产品名称	松下蓄电池 LC-P1224ST 12V24AH
公司名称	北京鸿泰鑫盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	18611501036 18611501036

## 产品详情

电池安装处应远离热源和易产生火花的地方，如变压器、电源开关或保险丝等，安全距离为0.5米以上。室内温度一般应保持在25 左右。电池应避免受到阳光直射，安装环境无有机溶剂和腐蚀性气体。电池表面及电极应随时清理，并做好防锈措施。交换局一般应设独立蓄电池室。

公司承诺：凡在本公司购买产品的用户，全国免运费。：设备到达用户现场后，根据双方所协商的安装时间，公司将派专门人员对设备进行安装调试工作。我们以高效率的工作方式及良好的商业道德认真对待每一位客户，真正让每一位客户无任何后顾之忧。我公司注册资本100,0000元雄厚的实力，保障每一位客户的利益！松下蓄电池需经常检查的内容如下：1.端电压；2.连接处有无松动、发热、腐蚀现象（应及时清理，做好防锈措施）；3.电池壳体有无渗漏和变形；4.极柱、安全阀周围是否有酸雾逸出(结霜现象)。二、初次使用 密封电池在使用前不需进行初充电，但应进行补充充电。补充充电应采用限流恒压充电方法，充电电压应按说明书规定进行，一般情况下（电池存放不超过半年，环境温度25 时）补充充电的电压和充电时间如下：单体电池电压（V）充电时间（H）2.23 2~3天2.30~2.33V 1~2天 在其它温度条件时充电时间应适当调整。如环境温度在10~20 之间，则充电时间应加倍，如环境温度高于25 则充电时间应缩短。三、浮充电压 当环境温度为20~29 时，蓄电池浮充电压平均每个单体电池为2.23伏，不同温度范围可按下列标准确定浮充电压：环境温度（ ）浮充电压（V）0~9 2.2910~19 2.2620~29 2.2330~39 2.20四、均充电压松下蓄电池的均充电压可设定为2.30~2.33V/只，具体要求如下：1.浮充电压有一只以上低于2.18V/只，处理方式是电池放出50%左右容量后，建议在手动均充情况下，充电2~3天，如仍不可恢复，请联系我们；2.放出20%以上额定容量时，要自动均充；3.10周自动均充一次；4.自动均充时间设定为15h。1.蓄电池放电后，应立即再充电，以免因搁置时间太长，不能恢复容量。2.电池应避免用过或极小电流放电，放电电压不得低于蓄电池终止电压，避免深度放电。3.在正常使用的电池不得打开安全阀，以免影响电池的安全可靠性。4.蓄电池在进行串、并联连接以及装卸时，应防止电池短路，所用工具必须 绝缘，连接螺栓必须拧紧。5.容量低于额定值的80%的蓄电池，应进行更新。