

静音密封式30kw柜式汽油发电机组

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 静音密封式30kw柜式汽油发电机组 |
| 公司名称 | 上海闪威实业有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:美国闪威 型号:SW30KWQY |
| 公司地址 | 上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄 |
| 联系电话 | 15921658500 15921658500 |

产品详情

静音密封式30kw柜式汽油发电机组

30KW汽油发电机新版技术参数

设备品名：30KW汽油发电机

机组型号：SW30KWQY

整机尺寸：长1600(mm)宽820(mm)高1100(mm)

整机重量：320kg/千克

低噪音静音配置：

噪 音：60分贝(dB)

一、动力主要参数

汽油动力：四冲程

机器冷却：水风双冷

缸 数：四缸

动力配置：SW481动力

油 箱：30L

启动方式：触摸式一键启动/ATS全自起启动

工作时间：不断油可连续工作

发电机主要参数

额定功率：30KW

后备功率：32KW

输出电压：220V/230/380V/400V

相 数：单相/三相

工作电流：136A/79A

功率因素：1 (cos)

频 率：50HZ

电压波动：自动调节AVR

油 耗：310g/kw.h

二、机组组成部分

汽油机

发电机

LED控制屏

三、控制屏

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、水温、油压显示，汽油机具有高水温、低油压、超速、停机保护等功能。

四、随机附件：

说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。

汽油发电机组由于调压方式的不同，分为有刷发电机组和无刷发电机组。汽油发电机组主要由汽油机、发电机定转子、调压器（有刷）或电容（无刷）、控制面板组成。

汽油发电机组常见故障的处理（电器部分）

无电压输出

1、用电系统超载或短路，引起输出开关不能打开：观察输出开关位置。

2、碳刷未能接触或连接线脱落：撤开电机尾盖检察。

- 3、转子磁钢脱磁：用手推动调速臂，加大油门看能否恢复正常。
- 4、调压器损坏或电容器（无刷）损坏：换调压器或电容后看能否恢复正常。
- 5、电机定转子烧坏：撤开电机定转子观察有无烧焦痕迹或换定转子看能否恢复正常。