

西门子触摸屏刚开始白屏然后无法通讯维修

产品名称	西门子触摸屏刚开始白屏然后无法通讯维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:白屏维修 MP377:黑屏维修 德国:通讯维修
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

西门子触摸屏刚开始白屏然后无法通讯维修

上海一擎自动化专业维修西门子触摸屏、显示屏、操作面板、变频器、工控机、直流调速器、电源模块、伺服驱动器、驱动模块、功率模块、伺服电机、主轴电机、数控系统、数控机床等各种故障均可快速解决，当天送机当天就可修好，公司配有多套西门子自动化产品检测系统

(1)

故障一：触摸偏差 现象

1：手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。

原因1：安装完驱动程序后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。 解决1：重新校正位置。
查找维修服务商 现象

2：部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。 原因2：表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所造成的。 解决2：清洁触摸屏，特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。

(2) 故障二：触摸无反应 现象：触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作，没有发生位置改变。

原因：造成此现象产生的原因很多，下面逐个说明：

表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重，导致触摸屏无法工作；
触摸屏发生故障； 触摸屏控制卡发生故障； 触摸屏信号线发生故障；
计算机主机的串口发生故障； 计算机的操作系统发生故障； 触摸屏驱动程序安装错误。

解决： 观察触摸屏信号指示灯，该灯在正常情况下为有规律的闪烁，大约为每秒钟闪烁一次，当触摸屏幕时，信号灯为常亮，停止触摸后，信号灯恢复闪烁。 如果信号灯在没有触摸时，仍然处于常亮

状态，首先检查触摸屏是否需要清洁；其次检查硬件所连接的串口号与软件所设置的串口号是否相符，以及计算机主机的串口是否正常工作。运行驱动盘中的COMDUMP命令，该命令为DOS下命令，运行时在COMDUMP后面加上空格及串口的代号1或2，并触摸屏幕，看是否有数据滚出。有数据滚出则硬件连接正常，请检查软件的设置是否正确，是否与其他硬件设备发生冲突。如没有数据滚出则硬件出现故障，具体故障点待定。运行驱动盘中的SAWDUMP命令，该命令为DOS下命令，运行程序时，该程序将询问控制卡的类型、连接的端口号、传输速率，然后程序将从控制卡中读取相关数据。请注意查看屏幕左下角的X轴的AGC和Y轴的AGC数值，任一轴的数值为255时，则该轴的换能器出现故障，需进行维修。

安装完驱动程序后进行*次校正时，注意观察系统报错的详细内容。“没有找到控制卡”、“触摸屏没有连接”等，根据提示检查相应的部件。

如：触摸屏信号线是否与控制卡连接牢固，键盘取电线是否全部与主机连接等。如仍无法排除，请专业人员维修。

故障总结 1. 上电无反应 主板逆变器部分损坏

2. 上电烧保险 逆变器烧坏 三极管D667击穿