

村村通无线调频广播系统解决方案

产品名称	村村通无线调频广播系统解决方案
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	110.00/套
规格参数	村村通广播:40X40X30CM 村村通音响:55X50X40CM 村村通号角:60X30X40CM
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

村村通无线调频广播，村村通无线调频广播系统解决方案深圳市索想伟业科技有限公司村村通无线调频广播系统解决方案生产厂家，ip网络广播号角高音喇叭隧道码头智能交通数字应急音箱森林村村通，数字网络IP音响室外防水音柱社区校园景区村村通公共广播系统喇叭，村村通无线广播发射机8分区播放校园听力考试无线广播调频发射机，村村通无线广播系统套装校园农村户外防水大喇叭村村响调频发射机，厂价直销200W调频发射机20公里村村通景区校园公共无线广播设备。

村村通无线调频广播系统解决方案产品简介：

该发射主机采用多键设计，操作直观明了，功能全面，杜绝了开关机启动噪声，应用领域:村村通无线无人值守广播, 防洪,山林防火,防空预警,校园广播,园林景区背景音乐广播等。

村村通无线调频广播系统解决方案主要特点：

超低的射频输入功率，高达55dBm的放大增益。

软起动从射频输出0缓慢上升至设定值状态。

可调功率输出从0到200瓦具有自动增益功率控制，维持在固定水平的任何输出。

坚固的全铝合金外壳提供了散热环境。

合理化布局与易更换的电路和零件。

充分保护反射功率及过热故障。

集成LCD显示器的所有系统

村村通无线调频广播系统解决方案按键功能说明：

- 1、ON开机：按下，发射机通电工作。屏幕显示由OF转显为ON。
- 2、OFF关机：按下后，显示由ON后进入10秒倒计时，在10秒内按OK确认，机器关机。
- 3、FM 频率：按下后，频率数字闪动，表示进入频率调整状态，用数字键输入需要的频率按OK确认后，频率生效；如频率为107.8 直接输入1078即可，频率为76.0时，前面补0输入0760；
- 4、ID 地址：按下，ABCDEF 闪动，表示可以在此页输入6个ID地址。输完六个，会自动跳到下一页显示GHIJKL六个ID，依此类推。

四、村村通无线调频广播系统解决方案使用方法：

开机：在开机前，请确定机器已接上与发射机频率相匹配的天线。通电后，此时显示屏亮，并显示频率开机代码等信息显示器上显示OFF,此时主机处于待机状态。按下面板上红色ON开机按钮，此时OFF显ON，表示发射电路电源启动，发射机对外发射信号

五、村村通无线调频广播系统解决方案关机：

按下面板上黑色OFF关机按钮，此时OFF转为10S闪动显示，再按下OK键确认，发射机进入关机倒计时，10秒后，关闭发射电路电源，显示OFF。此时发射机处于待机状态。（若10秒内未按确认，自动返回原状态）

村村通无线调频广播系统解决方案频率调整：

按下FM频率键，频率闪动显示----:--- 输入四位频率数，按OK键确认即可。如需输入频率88M，则输入0880,如需输入频率107.9M，则输入1079，操作超时，或输入格式有误，设置无效，系统会自动返回。

村村通无线调频广播系统解决方案分区寻址：如果你需要打开1号接收机，则按下ID地址键，输入数字1按OK确定，此时接收机1将会开启电源发声。依次可以开启其它接收机。不带电脑软件的机型，可18路分区，带电脑软件的机型可256路分区。

屏上每页显示六个ID地址，当超出六个地址以上时，显示器自动翻页循环显示所有ID地址码

如果需要快速开启所有接收机，按下ID地址键，再按all全开键，再按OK确定，此时所有接收机都将开启发声。

如果需要关闭所有接收，按下ID地址键，再按C取消，或直接按OK键，此时ID栏下，没有任何数字，即不开启任何接收机。

关于NC（net connect）即外部网络连接,通过我公司专用USB连接器即可将电脑与发射机相连，并传送各种指令，如开关机，定时打铃，定时定区播放音乐等功能。软件需向我公司另购，本机不用电脑一样能工作。

村村通无线调频广播系统解决方案话筒输入

话筒可匹配600欧阻抗的常规动圈话筒，插头为莲花插头（可配转接头，或自行改制），音量调节在机器背部标为MIC VOL

村村通无线调频广播系统解决方案U盘播放：插上U盘可以播放MP3等格式音频文件。音乐播放时，HD红色LED灯会闪动指示。

音乐音量，播放，停止，选曲等也可用随机红外遥控器操作。