

奥特多OUTDO电池12v12ah/OT12-12参数报价

产品名称	奥特多OUTDO电池12v12ah/OT12-12参数报价
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥特多电池 型号:12V12ah 适用/属性:免维护电池
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

品牌：奥特多蓄电池

英文：OUTDO

产地：福建晋江

【性能参数】

【主要用途】

电力系统 防盗系统 医疗设备 船舶系统 电话和电
讯设备 各种试验机械 无线电收发机 银行系统不间断电源 铁路机车、铁路通讯
应急照明系统、小型灯具 大型UPS和计算机备用电源 消防系统和安全防卫系统不间断
电源 电子仪器及其他备用电源

【特性】

- 1、全密封结构
- 2、气体再化合
- 3、免维护操作
- 4、高放电能力
- 5、自放电率低
- 6、适用温度广
- 7、恢复能力强
- 8、使用寿命长

型号

电压

容量 (AH)

长 (mm)

宽 (mm)

高 (mm)

总高 (mm)

OT7-12

12V

7AH

151

67

96

100

OT17-12

17AH

182

78

167

167

OT24-12

24AH

166

125

175

175

OT38-12

38AH

197

166

176

176

OT50-12

50AH

228

137

210

214

OT65-12

65AH

348

OT75-12

75AH

258

207

225

OT85-12

80AH

167

209

OT100-12

100AH

335

174

OT120-12

120AH

409

234

236

OT150-12

150AH

484

170

242

242

OT200-12

200AH

520

240

219

245

日常检查和使用安装说明

使用前请检查蓄电池的外观（有无漏酸、破裂）。蓄电池的安装必须由专业认识来进行。在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩手板等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，以防触电；绝对避免将金属工具同时接触到电池的正、负端子，造成电池短路。安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为电池的壳部分，避免损伤极柱。电池在多只并联使用时，请按电池识标“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于15mm，且连接部位要紧，以防产生火花和接触不良。安装接插式端子的蓄电池时，请不要改变端子的形状和位置，如特殊的情况的要求请与我公司联系。和外部设备连接之前，使设备处于断开状态，并再次检查蓄电池的连接极性是否正确，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负端子，并紧固好连接线。

1. 定期（至少每三个月一次）检查，下列异常的发生将导致电池损坏而需更换。a. 任何电压异常b. 任何物理影响（如碰击或壳体变形）c. 任何电解液漏出d. 任何异常发热2.

当蓄电池用于紧急容量供给火警装置时，应依照火警紧急能源供给标准检查。