

# 中国联通光纤分纤箱产品使用说明

产品名称	中国联通光纤分纤箱产品使用说明
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

## 产品详情

中国联通光纤分纤箱产品使用说明中国联通光纤分纤箱产品使用说明中国联通光纤分纤箱产品使用说明

抱杆式光纤分纤箱特点及结构说明:

- 1:箱体采用PC/ABS合径材料制作,使用寿命达到20年以上.
- 2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.
- 3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.
- 三:抱杆式光纤分纤箱主要技术参数 (符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)
  - 1:工作环境温度:-40 ° C~ 60 ° C
  - 2:环境湿度: : 95% ( 40 ° C )
  - 3:大气压力 : 70Kpa~106Kpa
  - 4:光缆进入数量:1X2根 (下进缆)
  - 5:皮纤进入数量:1X2根 (下进纤)
  - 6:箱门开启角度:180 °
  - 7:适配器可选SC\FC\LC
  - 8:接地耐电压水平不小于3000V ( DC ) /1min不击穿,无飞弧。
  - 9:绝缘电阻: 2X1000M /500V

抱杆式光纤分纤箱配线光缆熔接

- a.为方便熔接可将箱体取下操作,亦可单独将熔接盘取下操作;
- b.将分路器模块旋转框向上取出箱体,并取下光缆穿线滑块,妥善放置;

- c.开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；
- d.熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；
- e.熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；
- f.进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；
- g.固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

一 抱杆式光纤分纤箱产品简介: TCH-12, 16, 24, 32, 36芯分纤箱，适用遇FTTH网络  
电信网络 数据通信网络 局域网等  
，产品由优质工程塑料注塑成型，较大能容纳安装36芯皮线光缆，具有防紫外线 冲击  
防水等功能，有2根光缆入口和2根光缆出口，可壁挂和抱杆安装。 箍式条件下使用.