小型10KW静音汽油发电机

产品名称	小型10KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TOTO10
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

小型10KW静音汽油发电机

机组型号

TOTO10

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

10

11

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

±0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机（AVR自动电压调节器）

绝缘等级

F级

相 数

单相/三相

启动方式

电启动

汽油发动机部分

发动机品牌

大泽の動力

燃料提供及进气方式

直列式 四冲程

发动机型号

TOR-670

燃油等级

90号以上汽油（国Ⅳ/国Ⅴ）

气缸数量

双缸

调速方式

自动调速

额定转速

3600r/min

总排气量L

0.65

满负载总油耗量G/KW.H

320

1

容量

油箱容积L

28

润滑油容积L

1.1

冷却方式

空气冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸带轮子

长mm

1130

宽mm

650

高mm

930

整机净重KG

180

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

54

59

发电机组配置 注：●标配 ○选配

发电机云控系统

○

蓄电池启动连接电缆

●

机器运行指示面板

远程遥控启动

○

启动蓄电池

自适应高原专用化油器

ATS自动切换装置

AVR电磁控油阀

冷却水箱和风扇

安全保护

变频启动装置

静音发动机Y版本

工业静音器

自动拖车

小型10KW静音汽油发电机本着实用新型产品概念，大泽飞轮、电器控制等，其不同点是：在电器控制中增加一个逆变器；本实用新型的优点为：增加的逆变器，其运算速度超过模拟控制电路２００倍，工作温度低３０摄氏度，工作压力低２００伏；本实用新型产品与采用模拟控制技术的逆变器相比更安全、更可靠；本变频发电机广泛用于计算机、监测仪器、医疗器械等精密敏感设备。

5、电调板、执行器、速度传感器等回路故障---分别检查相应设备及回路。

① 汽油发电机组待装配的机体、零件、合件要清洗干净，尤其是汽油发电机组润滑系统各油道应彻底清洗干净与吹通。

②在汽油发电机组装配有相对运动而互相摩擦的零件或合件汽油发电机组装配的注意事项（如汽缸套与

活塞连杆组、轴与轴承等）之前，应涂以清洁的机油。在装机油泵、机油滤清器时，要加满机油。对于手摇启动的汽油发电机组来说，在装机油泵、机油滤清器时，可以不先加满机油而可以等整机装完后，在试机以前，用手摇动曲轴，拧开其上可以放气的地方，一会儿就有机油冒出来，就说明已充满机油了。而对于其他机型，比如手不易摇动的，机油泵在油底壳里面不外露的等，就应事先加满机油。