

圣阳蓄电池12V7AH免维护SP12-7 UPS/EPS/消防医疗等电力设备专用

产品名称	圣阳蓄电池12V7AH免维护SP12-7 UPS/EPS/消防医疗等电力设备专用
公司名称	山东天禾顺企电源科技有限公司
价格	100.00/1只
规格参数	圣阳蓄电池:纸箱 : 包装 12v7ah:SP12-7 山东:151.65.83
公司地址	山东省济南市自由贸易试验区济南片区工业南路 中铁材智中心2号楼1504室
联系电话	18618121276

产品详情

圣阳蓄电池SP系列电池 产品特征

1. 容量范围 (C20) : 3.5Ah—250Ah (25)
 2. 电压等级 : 12V
 3. 自放电小 : 2%/月 (25)
 4. 良好的高率放电性能
 5. 设计寿命长 : 20Ah以下为5年、20Ah以上为10年 (25)
 6. 密封反应效率 : 98%
 7. 工作温度范围宽 : -15 ~ 45 主要应用领域浮充使用 : UPS/EPS电源通讯及电力设备紧急照明器材警示系统各种测距仪器办公室电脑、微电脑处理机及OA设备变、发电站紧急电源系统医疗器械循环使用:便携式电源、录放机、收音机等电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具摄像机手提式测量器照明器材各类信号系统太阳能、风能储能系统
- 产品参数品牌
- 产品型号 额定电压(V) 20h率容量 (Ah) 10h率容量 (Ah) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总高 (mm) 重量 (kg)短路电流(A)参考内阻(m)端子类型 圣阳
- SSP12-3.5 12 3.5 3.26 115 65 86 92
- 1.55 260 45.0 SP-02圣阳 SSP12-7 12 7 6.5 151 65 93 98 2.2 480 25.0 SP-02 or SP-03圣阳 SSP12-18 12 18 16.7 181 76 166 166 5.5 700 17.0 SP-11圣阳 SP12-24A 12 24 22.3 165 125 176 176 7.6 850 14.0 SP-11圣阳 SP12-26 12 26 24.2 166 175 125 125 8.0 1000 12.0 SP-20圣阳 SP12-33 12 33 30.7 195 130 158 163 10.5 1200 11.0 SP-21圣阳 SP12-38 12 38 35.4 196 165 165 170 12.0 1310 9.0 SP-22圣阳 SP12-40B 12 40 37.2 198 166 170 170 13.5 1350 8.8 SP-22圣阳 SP12-42 12 42 39.1 196 165 165 170 12.9 1400 8.5 SP-22圣阳 SP12-50 12 50 46.5 257 133 201 201 16.1 1600 7.5 SP-22圣阳 SP12-65 12 65 60.5 324 166 175 175 20.5 1700 7.0 SP-22圣阳 SP12-70 12 70 65.1 324 166 175 175 21.7 2000 6.0 SP-22圣阳 SP12-80 12 80 74.4 350 167 179 179 23.2 2600 4.5 SP-28圣阳 SP12-100 12 100 93.0 329 172 215.5 223 29.8 3000 4.0 GFM-22圣阳 SP12-120 12 120 111.6 407 173 222 231 36.0 3100 3.8 GFM-22圣阳 SP12-150 12 150 139.5 483 171 240 240 42.5 3650 3.2 SP-30圣阳 SP12-200A 12 200 186.0 522 234 218 223 59.0 3900 3.0 SP-26圣阳 SP12-200B 12 200 186.0 497 259 228 237.5 61.9 4000 3.0 GFM-22圣阳 SP12-245 12 245 227.8 521 269 220 225 69.6 4600 2.5 SP-29圣阳 SPG12233W 12 48.4 45 196 165 165 170 14.0 1800 6.5 SP-22圣阳 SPG12280W 12 60 55 228 138 208 213 17.2 1900 6.3 SP-28圣阳 SPG12310W 12 70 65 350 167 179 179 23.5 2550 4.7 SP-28圣阳 SPG12320W 12 75 70 259 168 207.5 212.5 21.8 1900 6.3 SP-28圣阳 SPG12350W 12 82 75 261 173 221 224 24.0 2600 4.5 SP-28圣阳 SPG12375W 12 90 86 350 167 179 179 24.6 2700 4.4 SP-28圣阳 SPG12440W 12 95 90 305 168 207.5 212.5 26.6 3000 3.95 SP-28圣阳 SPG12470W 12 110 100 329 172 215.5 223 29.9 2850 4.2 GFM-22圣阳 SPG12535W 12 130 120 407

173 222 231 37.2 3150 3.8 GFM-22圣阳 SPG12620W 12 148 135 345 172 273 278 41.7 3300 3.6 SP-29圣阳
SPG12650W 12 160 150 483 171 218 223 45.7 4100 2.9 SP-29圣阳 SPG12830W 12 220 200 522 234 218 223 62.5 4400
2.7 SP-29圣阳 SPG121000W 12 270 250 534 271 225 236 78.2 5200 2.0 SP-29

注意事项：1) UPS的使用环境应注意通风良好，利于散热，并保持环境的清洁。2) 切勿带感性负载，如点钞机、日光灯、空调等，以免造成损坏。3) UPS的输出负载控制在60%左右为最佳，可靠性最高。4) UPS带载过轻（如1000VA的UPS带100VA负载）有可能造成电池的深度放电，会降低电池的使用寿命，应尽量避免。5) 适当的放电，有助于电池的激活，如长期不停市电，每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次，这样可以延长电池的使用寿命。6) 对于多数小型UPS，上班再开UPS，开机时要避免带载启动，下班时应关闭UPS；对于网络机房的UPS，由于多数网络是24小时工作的，所以UPS也必须全天候运行。7) UPS放电后应及时充电，避免电池因过度自放电而损坏。