

遥控启动10kw静音柴油发电机

产品名称	遥控启动10kw静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

遥控启动10kw静音柴油发电机

一般的直流静音发电机是指直流电所通过的电路称直流电路，是由直流电源和电阻构成的闭合导电回路。在该直流电路中，形成恒定的电场。在电源外，正电荷经电阻从高电势处流向低电势处，在电源内，靠电源的非静电力作用，克服静电力，再从低电势处到达高电势处，如此循环，构成闭合的电流线。所以，在直流电路中，电源的作用是提供不随时间变化的恒定电动势，为在电阻上消耗的焦耳热补充能量。一般用直流静音发电机都是给手机和一些电脑充电使用。大泽动力生产的小型家用静音发电机组都是有直流接口和交流接口，让您在供应220V电压的同时还可以供应12V的直流电压。

1. 频率造成逆功现象的调整：

如果两台机组的频率不等，相差较大时，在仪表上（电流表、功率表）显示，转速高的机组电流显示正值，功率表指示为正功率，反之，电流指示负值，功率指示负值。这时调整其中一台机组的转速（频率），视功率表的指示进行调整，把功率表的指示调整为零即可。使两台机组的功率指示均为零，这样两台机的转速（频率）基本上一致。但是，这时电流表仍有指示时，这就是电压差造成的逆功现象了。

2. 电压差造成逆功现象的调整：

当两台机组的功率表指示均为零时，而电流表仍然有电流指示（即一反一正指示）时，可调整其中一台发电机组的电压调整旋钮，调整时，视电流表与功率因数的指示进行。将电流表的指示消除（即调整为零），电流表无指示后，这时视功率因数表的指示，把功率因数调至滞后0.5以上即可。一般可调整至0.8左右，为佳状态。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

*、型号：TO14000ET

发电机参数

*、额定功率：10KW

*、后备功率：11KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、结构类型：静音式

*、功率因素：1.0

*、相数：单/三相

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：0#或-10#柴油

*、调速方式：自动调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：空气冷却

*、额定转速：3000r/min

*、缸体结构：双缸、四冲程

*、燃烧系统：直喷式

- *、控制装置 ECU
- *、消音装置：工业静音器
- *、发动机型号 TO-2V870F
- *、耗油量: 205g/kw.h
- *、油箱容积：28L
- *、机油容积：2.3L
- *、过载能力：110%/1h
- *、缸径*行程：2*80*79mm
- *、发动机功率：18HP
- *、压缩比：19:1

整机参数

- *、工作时间：7-12H
- *、噪音 (db) 7M 60-78
- *、燃油表：有
- *、整机超载保护: 有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：210/245kg
- *、外形尺寸：1060*610*670mm
- *、电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护