

各种类型控制及电源变压器

产品名称	各种类型控制及电源变压器
公司名称	通州市迅达电器控制设备厂
价格	50.00/台
规格参数	应用范围:电力 品牌:迅达 型号:BKJBKDBK
公司地址	中国 江苏 南通市 江苏南通市通州区五接镇五接村19-45#
联系电话	86 0513 86713120/86743105 13809088120

产品详情

应用范围	电力	品牌	迅达
型号	BK JBK DBK	频率特性	低频
电源相数	单相	铁心形状	E型
冷却形式	干式	铁心形式	壳式
绕组形式	三绕组	防潮方式	开放式
冷却方式	风冷	外形结构	立式
电压比	380V 220V/110V 36V 24V (V)	效率()	90%
额定功率	20VA~3KVA (KVA)		

bk(dk)系列控制变压器

一、用途 bk系列机床控制变压器（以下简称变压器）适用50-60hz电压至500V，用作机床控制电器或局部照明灯及指示灯的电源之用。

二、结构特征 bk变压器按结构可分为壳式，按安装方式可分为立式。

三、型号及其含义

四、使用环境1、周围空气温度-5 至+40 ，24小时的平均值不超过+35 不超过2000m；3、大气相对湿度在周围空气温度为+40 时不超过50%，在高的相对温度，最湿月的平均最大湿度为90%，同时该月的月平均最低温度因温度变化发生在产品表面的凝露。

五、外形及安装尺寸

型号	外型尺寸			安装孔距 a
	bmax	dmax	emax	
bk-50	78	85	90	55
bk-100	98	88	115	80
bk-150	98	93	115	80

bk-250	98	108	115	80	
bk-300	98	112	115	80	
bk-400	150	120	170	125	
bk-500	150	120	170	125	
bk-700	150	140	170	125	
bk-1000	150	150	170	125	
bk-1500	200	195	210	162	
bk-2000	200	215	210	162	
bk-3000	200	230	210	162	

注意事项：

- 1) 购买前，先估算好你所使用的电器总容量，并选用留有相当容量的变压器。确保瞬时启动时不烧坏变压器。
- 2) 当你使用sg多抽头电压变压器时，最高电压可负载最大额定容量，其余各抽头电压的容量应按与最高电压的比例相应减少；且当有二组以上电压同时使用时，其负载电流总和不得超过变压器次级电流。
- 3) 本变压器严格按照国家有关标准设计生产。当你使用双绕组，多控制电压（即抽头式）。如bk,jmb变压器应分别按次级最高电压的比例相应减少容量，即电流应严格控制各绕组的功率，以免烧毁变压器。
- 4) 使用前，应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合你的要求，确认无误后方可安装使用。
- 5) 通电工作后，变压器铁心和线圈将发热（但温升不超过80 ° c）属正常现象。若温升超过80 ° c，甚至冒烟，则应切断电源开关，重新检查你所用电器容量，并且予以调整。
- 6) 在运输中，应尽可能避免碰撞，切勿受潮。使用时，请注意维护，以保证变压器的使用寿命。

售后服务：

凡本厂生产的各类控制变压器自购买之日起，在用户正确使用条件下，一年内实行三包。凡属于产品制造质量问题，用户可以和本厂联系更换。服务电话051386713120.

竭诚欢迎新老客户来人，来电，来函洽谈业务。若客户有特殊规格要求，本厂可代为设计制作和供货，欢迎惠顾，垂询。