

# 无刷10KW静音汽油发电机

产品名称	无刷10KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO10 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

## 产品详情

我们的机器比较耐气候,在零下30-40摄氏度,零上50-60摄氏度都可以正常使用

- ( 1 ) 机油质量标准, 请选用 S J 或 S G 以上级别的产品, 型号为 1 5 W - 3 0。
- ( 2 ) 拔出机油标尺, 检查机油, 油位应该在标尺网状格之间, 状态为中间偏上。
- ( 3 ) 加注机油时, 应逆时针旋转摘掉灰色注油盖, 将机油注入。一分钟后再次检查机油油位是否合适。
- ( 4 ) 发动机内有油压传感器, 若机油不足, 则发电机不能正常启动, 若机油过量, 发电机也不能正常工作。请通过放油嘴, 将多余机油放出。

无刷10KW静音汽油发电机检查燃油开关是否打开, 同时手动排出油路空气, 直到确认空气排尽查看机组防护装置是否完全有效。食检查蓄电池连线牢固可靠, 控制面板上电池电压表读数正常。每次起动时间不要超过10秒, 二次起动间隔时间不少于20秒。每次起动时间过长或两次起动间隔时间过短都可能损坏蓄电池和起动电机。在多次启动, 当排烟管充满白烟时, 要等到白烟充分散尽后, 再进行启动操作。运行注意机油压力、水温、充电电压、三相电压和频率等仪表的指示值是否在正常范围内, 倾听机组有无异响。如有不正常状况应立即停机。检查冷却水、燃油、排气、排风管有无泄漏。在空负荷或怠速工况下不要长时间动行。

产品简介:

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

\*、技术参数

\*、型号：TOTO10

发电机参数

\*、额定功率：10KW

\*、后备功率：11KW

\*、额定频率：50HZ

\*、额定电压：220/380V

\*、功率因素：1.0

\*、相 数：单三相

\*、发电机类型：无刷电机

发动机参数

\*、发动机型号 TOR-670

\*、绝缘等级：F

\*、启动方式：电启动

\*、燃油型号：90号以上汽油

\*、调速方式：自动调速

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、冷却方式：空气冷却

\*、额定转速：3600r/min

\*、缸体结构：双缸风冷发动机

\*、机油型号：SF级别机油

\*、消音装置：工业静音器

\*、耗油量: 320g/kw.h

\*、油箱容积：28L

\*、润滑油容量：1.1L

\*、发动机排量：0.65L

\*、气缸数量：直列 双缸

\*、动力载保护：有

#### 整机参数

\*、工作时间：12H

\*、噪音 ( db ) 7M 54-59

\*、燃油表：有

\*、整机电保护: 有

\*、自动过载保护：有

\*、电压表：有

\*、输出指示灯：有

\*、机器重量：180/220kg

\*、外形尺寸：1140\*655\*930mm

#### 发电机组标准配置如下

\*、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

\*、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

\*、工业标准静音器，比其他品牌降低20%

#### 自选配件（费用另计）

\*、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

\*、ATS自动切换装置 远程遥控启动

\*、发电机云控系统 变频启动装置

\*、自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本

\*、执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护