

无人值守25KW汽油发电机

产品名称	无人值守25KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO25 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

无人值守25KW汽油发电机发挥大的能量，发电机发电机组的前期安装十分重要，发电机的安装注意事项：安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，发电机组端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上，进风口不畅或不符合要求，进入汽缸的空气较少，这样就会造成汽缸内的燃料不充分，产生积碳，影响发电机组的带载能力；同样排气管不符合要求，机房内空气含氧量降低，也会造成汽缸内的燃料不充分，产生积碳，影响发电机组的带载能力。发电机只有正确的使用才能尽可能的延长发电机的使用寿命。还有一种交流发电机组发出来的电压是380V的，这种交流发电机组又叫三相发电机组，直流发电机组，是具有直流电压和交流电压两种电压的小型发电机组。

同步电机原理：

- 主磁场的建立：励磁绕组通以直流励磁电流，建立极性相间的励磁场，即建立起主磁场；
- 载流导体：三相对称的电枢绕组充当功率绕组，成为感应电势或者感应电流的载体；
- 切割运动：原动机拖动转子旋转（给电机输入机械能），极性相间的励磁磁场随轴一起旋转并顺次切割定子各相绕组（相当于绕组的导体反向切割励磁磁场）；
- 交变电势的产生：由于电枢绕组与主磁场之间的相对切割运动，电枢绕组中将会感应出大小和方向按周期性变化的三相对称交变电势。通过引出线，即可提供交流电源；
- 感应电势有效值：每相感应电势的有效值为 $E_{\phi} = 4.44fn t kw$
- 感应电势频率：感应电势的频率决定于同步电机的转速 n 和极对数 p ，即： $f = pn/60$
- 交变性与对称性：由于旋转磁场极性相间，使得感应电势的极性交变；由于电枢绕组的对称性，保证了感应电势的三相对称性。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数

*、型号：TOTO25

发电机参数

*、额定功率：25KW

*、后备功率：26KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、功率因素：0.8/1

*、相 数：单三相

*、发电机类型：无刷电机

发动机参数

*、发动机型号 TO-465F1

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：90号以上汽油

*、调速方式：电子调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：水冷

*、额定转速：3600r/min

*、缸体结构：四缸水冷发动机

*、机油型号：SF级别机油

*、消音装置：工业静音器

*、耗油量: 320g/kw.h

*、油箱容积：28L

*、润滑油容量：3.3

*、发动机排量：1.5L

*、气缸数量：直列 四缸

*、动力载保护：有

整机参数

*、工作时间：8-12H

*、噪音 (db) 7M 60-70

*、燃油表：有

*、整机电保护: 有

*、自动过载保护：有

*、电压表：有

*、输出指示灯：有

*、机器重量：245/280kg

*、外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置如下

*、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

*、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

*、工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

*、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

*、ATS自动切换装置 远程遥控启动

*、发电机云控系统 变频启动装置

*、自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本

*、执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护