

台湾纬能调制器 捷变调制器

产品名称	台湾纬能调制器 捷变调制器
公司名称	洛阳浩普光纤制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:台湾纬能
公司地址	洛阳高新开发区延光路火炬园A座408室
联系电话	86 0379 63195157 15603793156

产品详情

型号 台湾纬能
wam-860sl 捷變調制器

特性

前面板控制，微電腦cpu控制，三位數led顯示，操作簡便

輸出頻率47 ~ 860 mhz連續可調

高輸出電平，低雜訊

梳型濾波器(saw filter)確保精確的旁波帶處理和鄰頻高抑制量

可鄰頻使用不干擾

低帶外抑制

頻帶外低雜訊

視頻調變和音頻偏差電平連續可調

伴音載波電平連續可調

旁波帶高抑制量

外部中頻迴路可與任何中頻干擾機相容

調變過度led指示燈

最後頻道記憶

破壞預強調範圍可與btsc立體/單音基頻輸入相容

雙重pll鎖相迴路

符合f.c.c.規格要求

內附電源開關，易於安裝

適合19"標準機箱

技術指標

射頻(rf)指標

輸出頻率範圍：47 ~ 860 mhz連續可調

輸出電平：標準50 dbmv

輸出電平調整範圍:15db連續可調

圖像/伴音功率比：-9 ~ -30db連續可調

寄生輸出：優於-55dbc

輸出阻抗：75

頻率精準度：± 5khz以內

視頻調變過度指示：預設87.5%可調至90%

中頻(if)指標

輸出電平：28dbmv (圖像載波)

圖像載波頻率：ntsc 45.75 mhz

pal-b 38.9 mhz

pal-d 38 mhz

pal-i 38mhz

伴音載波頻率：ntsc 41.25 mhz

pal-b 33.4 mhz

pal-d 31.5 mhz

pal-i 32.0 mhz

視頻(video)指標

輸入電平：1.0vp-p(對87.5%調制度)

輸入型式：負同步圖像合成信號

頻率響應： $\pm 1.5\text{db}$

調變範圍：0 ~ 95%連續可調

輸入阻抗：75

音頻(audio)指標

輸入電平：400mvp-p for $\pm 25\text{khz dev}$

頻率：ntsc 4.5mhz $\pm 5\text{khz}$

pal-b 5.5mhz $\pm 5\text{khz}$

pal-d 6.5mhz $\pm 5\text{khz}$

pal-i 6.0mhz $\pm 5\text{khz}$ above video

諧波失真：0.5%

頻率響應： $\pm 0.5\text{db}$

輸入阻抗：高阻抗0 ~ 10k

btsc立體/單音(註)：破壞預強調範圍可與btsc基頻輸入相容

調變過度led指示燈：25khz \pm 2khz

通用指標

電源：90 ~ 260v ac switching 50/60hz

操作溫度：0~50

後側片連接端子：rca type audio in ; f-type

尺寸：19 " (l) \times 9-1/2 " (w) \times 1-3/4 " (h)

包裝：1 套 / 內盒 ; 5 套 / 外箱 /17 kgs /3.3cuft