

高低压开关柜制造 波宏电气 西藏高低压开关柜

产品名称	高低压开关柜制造 波宏电气 西藏高低压开关柜
公司名称	湖北波宏电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳市高新区追日路2号C座202--6
联系电话	13507286673

产品详情

湖北波宏XGN2高压开关柜高低压开关柜高低压开关柜

XGN2-12箱型固定式金属封闭开关设备（以下简称XGN2-12高低压开关柜），高低压开关柜生产厂家，主要用于3.6KV、7.2KV、12KV三相交流50HZ户内系统中作为接受与分配电能之用，特别适用于频繁操作的场合。该开关柜符合国家标准GB3906及国际标准IEC298，高低压开关柜制造，并具有严密的“五防”闭锁功能。

XGN2-12高低压开关柜为金属封闭箱式结构，柜体骨架由角钢焊接而成。柜内分为断路器室、母线室、继电器室，各室之间用钢板隔开。主开关采用ZN28系列分装式真空断路器、真空接触器，隔离开关采用GN30-10型旋转式和GN22-10大电流隔离开关。

高压开关柜操作注意事项高低压开关柜

高低压开关柜送电操作注意：

- 1、首先应检查核对是否为操作的柜体，否则不准擅自操作；
- 2、检查要送电的开关确实在试验位置；
- 3、断开接地刀闸；
- 4、检查断路器是否在试验位置，储能回路电源指示灯亮；

- 5、用摇把将开关摇入工作位置，同时高低压开关柜上状态显示器显示工作位置；
- 6、按“合闸”按钮，使断路器合闸，观察合闸指示灯亮、带电显示器亮；
- 7、确认一切正常后，送电操作结束，挂运行标示牌。

高低压开关柜停电操作注意：

- 1、首先应检查核对是否为操作的柜体，否则不准擅自操作；
- 2、按“停止”按钮，西藏高低压开关柜，使断路器分闸，观察分闸指示灯亮、带电显示器灭；
- 3、将高压柜断路器摇到试验位置，高低压开关柜维修，同时高低压开关柜上状态显示器显示试验位置；
- 4、再观察高压带电显示器，指示灯熄灭，确认一切正常后，停电操作结束；
- 5、合上接地刀闸（需检修时操作）
- 6、在停电设备上悬挂停电指示牌。

湖北波宏KYN28高低压开关柜使用要求

湖北波宏KYN28A-12铠装移开式交流金属封闭开关设备（以下简称高低压开关柜）是严格按照国标GB3906-91、DL/T404-97和针对电力系统大量用户关于供电设备应加强绝缘并能抗御内部电弧故障的具体要求而设计制造的，

高低压开关柜可用于3.6-12KV单母线系统中，作为接受和分配电能并对电路进行控制、保护和监测的户内金属封闭开关设备。为防止人体接近高压开关柜的带电部分，IP4X/IP2X（外壳/隔室）。

高低压开关柜防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员。对于内部故障：采取防止人为造成内部故障的措施，加装防止误操作闭锁装置，还考虑到由于内部组件的故障引起隔室内过压及压力释放装置喷出的影响。

高低压开关柜制造-波宏电气-西藏高低压开关柜由湖北波宏电气有限公司提供。湖北波宏电气有限公司（www.bohodq.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。波宏电气——您可信赖的朋友，公司地址：湖北襄阳市高新区追日路2号C座202--6，联系人：贾青旺。同时本公司（www.xbzlfa.com）还是从事谐波治理，襄阳治理谐波，谐波治理方案的厂家，欢迎来电咨询。