

南川监控 渝利文科技 家用监控

产品名称	南川监控 渝利文科技 家用监控
公司名称	重庆渝利文科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路4号一城精英国际23-17
联系电话	15310086833

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆渝利文科技有限公司

监控安装

很多朋友多次问到监控方面的问题较多，为了方便大家在监控实际安装中能够解决一些常见的问题，我们对监控安装的知识进行了汇总，方便大家随时掌握。

摄像机装多高？

我在和客户沟通的时，很多时候都建议客户室内不低于2.5米，室外不低于3.5米，这些数字虽然简单但考虑到了室内的高度及镜头下压的角度，也考虑到了室外安装时照射的长度及防人为破坏的因素。

支架安装有何建议？

在装摄像机的时候都会有壁装和吊装两种选择，超市等室内环境吊装比较多，室外一般选择壁装。一般轻巧些的机器用普通支架即可，但是在使用较重的机器则建议客户使用承重较大的支架，摄像机的承重是我们必须考虑的，防止时间长了摄像头倾斜或者掉落的情况发生。

室内、室外选择何种外观的机器？

环境的不同选择的机器也应当不同。

室内装修比较好的环境

比如室内的咖啡店，精品店、酒店之类装修比较好的环境，出于美观应考虑半球摄像机，南川监控，这样显得比较美观。

室内环境特殊的场所

然而一些粮油店、五金店、火锅店之类的环境虽也在室内，但得选择枪机，数字监控，这样可有效防止粉尘、油烟等进入机器内部，影响机器的使用。

室外环境

对于室外环境，当然还是枪机和球机更能凸显其强大的防御功能，刮风下雨天都能够保证其正常的功能运转。

家用监控摄像头安装如何配线

- 1、摄像头用导线，其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的横截面积应能满足供电和机械强度的要求。
- 2、摄像头配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的，摄像头其接头必须采用压线或焊接，家用监控，导线连接和分支处不应受机械力的作用。空在管内的导线，在任何情况下都不能有接头，必要时尽可能将接头放在接线盒探头接线柱上。
- 3、摄像头配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管，按室内配管的技术要求选配)，天花板走线可用金属软管，但需固定稳妥美观。
- 4、摄像头信号线不能与大功率电力线平行，更不能穿在同一管内。如因环境所限，要平行走线，则要远离50cm以上。
- 5、摄像头报警控制箱的交流电源应单独走线，摄像头不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内，交流电源线的安装应符合电气安装标准。
- 6、摄像头报警控制箱到天花板的走线要求加套管理入墙内或用铁水管加以保护，从而提高了防盗系统的防破坏性能。
- 7、摄像头室内配管的技术要求：摄像头线管配线有明配和暗配两种。摄像头明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短，畅通、弯头少。

1、集中直流供电怎么计算功率？

一般的摄像机都是DC12V1A供电，对于带红外补光灯的摄像机，需要做出一定的电流冗余量，选择DC12V2A电源，以防止切换到红外模式时摄像机供电不足。

2、SYV75-3视频线能传输多远距离？

理论上讲，SYV75-3视频线能传输300米，实际项目中很少有人这么做，100米以内用75-3

3、SYV75-5视频线能传输多远距离？

理论上讲，SYV75-5视频线能传输500米，实际项目中很少有人这么做，200米以内用75-5

4、录像机怎么添加？

(1) 自动添加，NVR自动扫描，即可显示所有在线的摄像机，选择“全部添加”即可；

(2) 手动添加，选择相应的通道，点“编辑”输入摄像机的相关信息，“确定”

南川监控-渝利文科技-家用监控由重庆渝利文科技有限公司提供。重庆渝利文科技有限公司（www.cqylwkj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。渝利文科技——您可信赖的朋友，公司地址：重庆市九龙坡区渝州路4号一城精英国际23-17，联系人：张先生。