

山特80kva后备电源80kva工业电源72KW在线式UPS电源

产品名称	山特80kva后备电源80kva工业电源72KW在线式UPS电源
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:80kva 规格:80kva
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

山特80kva后备电源80kva工业电源72KW在线式UPS电源

所属行业：电工电气 > 电源 > 不间断电源
商机类型：供应信息
关键词：山特ups电源80k
发布时间：2019/12/5
品牌：山特
有效期：360天
产品规格：80kva
品牌山特型号80kva
频率50Hz
电流120A
电压480V
相数三相
容量6000mah
功能断电延时
湿度25°
等级二
等级效率80%
产品认证国标
加工定制否
是否进口否
颜色黑色
产地广东

山特ups电源3C3-80KS 80kva价格 具体详情配置请联系客服 产品性能:人性化沟通介面,触摸式面板 简单易懂数字式显示;智能形CPU模组设计;先进数字化设计概念,零件数目大大减少,系统可靠度及稳定性相对提升;直由中央处理器运作,可精确的运算出负载比例,并以中文显示LCM让使用者了解目前负载情况;中英文语言可于前面板切换,方便且易操作。技术参数:微电脑中英文LCM和LED控制面板UPS状态模拟图和开关机程序指示(A)逆流器,备用电源及维修旁路状况指示(B)以中英文形式引导开关机即时数值显示(A)输入电源各相电压 (B)电池电压 (C)电池充放电电流(D)整流器输出各相电压 (E)整流器输出各相电流(F)负载比率 (G)输出频率警报(A)逆流器电流过大停机 (B)逆流器过载(C)逆流器DC电压过高停机 (D)输入市电中断 (E)低电瓶(F)低电瓶关机 (G)温度过高关机/保险丝熔断(H)市电频率超出输入范围 (I)备用电源停止供应(J)锁相失败 (K)UPS故障自我诊断(A)负载容量智能判别 (B)定期电瓶好坏判别历史资料使用时间记录,过往各相输出输出电流表显示过往各相输出电压频率图表显示过往直流电压图表显示,电池放电次数过载次数记录,500次异常资料记录静音装置选择性按钮,可中止或启动蜂鸣器通讯介面RS485/RS422/干接点远方监控盘(选配)显示及功能UPS工作状态UPS异常状态UPS开关机(选配)多机状态监控热备份功能热备份并联1到6台(选配)使用环境温度0 至40 推荐使用温度10 至25 存放温度-20 至70 相对湿度95%不凝结使用高度海拔1000米以下噪音小于50dB(于一米内)主机尺寸容量深×宽×高(mm)10KVA-60KVA----780×750×1700mm80KVA-100KVA----940×840×1700mm整流器整流器技术固态半导体式SCR全桥可控硅整流器技术市电输入三相四线380/220V±15%频率60/50Hz±5%缓开机时间从0至100%在10至15秒(可调)直流纹波电压<2%效率<98%功率因数0.8至1可选购功率因数修正器达到0.95-1电池形式免保养免加水阀控式铅酸蓄电池或镍镉电池CELL数174 CELLS-192 CELLS(可选)12V电池颗数29颗至32颗(可选)标称电压(DC)384V浮充/异充电压432V*小直流电压296V电流调整1.5至50Amp推荐

室内温度20 至25 依电池特性逆变器技术固态半导体式IGBT SPWM(正弦波频调变)输出三相四线380/220V直流电压范围296至420V功率因数0.8至1(落后)智能反应0至100%负载 $\pm 3\%$ 5ms回复 $\pm 1\%$ 电压稳定度 $\pm 1\%$ 总谐波失真度小于 $\pm 3\%$ (线性负载)不平衡负载50% 120 ± 3 ($\pm 3\%$)过载110%(20分钟) 125%(15分钟) 150%(1分钟)频率50Hz或60Hz $\pm 0.01\%$ (内部振荡器频率)同步范围50%变动率1Hz/秒效率100%负载可达92%以上静态开关技术固态SCR半导体式静态开关旁路输入额定输入电压 $\pm 10\%$,50/60Hz $\pm 5\%$ (可调)双输入电源系统(选用)转换时间逆流器至旁路 $<1\text{ms}$,旁路至逆流器 $<1\text{ms}$ 维护手动旁路开关采用先投入后脱离方式