

# 原装CSB蓄电池GP1272 12v7.2ah清洁新能源电池

产品名称	原装CSB蓄电池GP1272 12v7.2ah清洁新能源电池
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:台湾CSB蓄电池 型号:GP1272 产地:TAIWAN
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

## 产品详情

CSB蓄电池GP1272 F2\_12V7.2AH参数及报价

阀控密封式蓄电池产品特性

- 1. 电解液吸附在玻璃纤维中 =减少维护（不需要加水）=水平放置（供选择）
- 2. 回火保护装置和集成于电池盖上的中央排气系统 =免除爆炸危险
- 3. 带有手柄的平滑电池盖 =易于清洗的表面 =易于提携
- 4. 集成端子、系统连接件 =抗腐蚀性 =即使在安装时也能防止短路现象的发生
- 5.设计寿命：大于8
- 2、浮充电设计寿命：6V、12V可达8年,2V长达10年上。
- 3、活性物质：99.9999%高纯电解精铅；
- 4、板栅：铅、锡、钙多元耐蚀合金；
- 5、标称使用温度：-20 ~50

- 6、安全操作温度：-40 ~60
- 7、浮充电压（每单格）：2.23~2.30V（20 ~30 ）
- 8、均充电压（每单格）：2.33~2.40V（20 ~30 ）
- 9、充电电压温度补偿系数：每单体-3mV~-5 mV/
- 10、气体化合效率：不低于99.9%。
- 11、电池槽、盖材料：高强度ABS阻燃工程塑料，阻燃等级不低于UL94-HB级。

## 维护用具及仪器

电池维护和故障检修至少要求有下列用具和仪器。

- 1、数字式万用表
- 2、数字式内阻仪
- 3、绝缘套筒扳手
- 4、绝缘活络扳手
- 5、绝缘手套和防护眼镜
- 6、塑料或橡胶围裙
- 7、放电用假负载

## 五、电池维护计划

电池维护计划分为日常维护、季度维护和年度维护。电池的维护工作必不可少，无论是手工操作，还是自动监控，都旨在及时检测出个别电池的异常故障或影响电池充放电性能的设备系统故障，积极采取纠正措施，确保电源系统稳定可靠地运行。

### 1、日常维护

- （1）保证电池室清洁，不堆积垃圾，通风和照明良好。

(2) 每周至少一次检查电池在线浮充总电压，并与控制柜面板显示值对照，若有较大差异，请立即查找原因加以纠正。

(3) 每周至少一次在电池柜中的同一检测点，检测并记录这点的温度，可代表电池工作的环境温度。

(4) 单只电池平均浮充电压：浮充总电压除以串联的电池数量即为单只电池平均电压。该电压应在规定范围内波动，如有异常，请立即查找原因并加以纠正。

## 2、季度维护

(1) “恢复性”放电：可以用假负载放电，也可以用实际负载放电（即切断市电，用蓄电池供电），放电深度30%-50%。若发现个别电池容量偏低，将电池均衡充电，均衡充电后仍不能恢复能量时，应将容量过低的电池换掉。

(2) 检查电池外观是否有起鼓或端子连接否有过热痕迹。

## 3、年度维护

(1) 重复季度所有维护

(2) 关掉UPS电源，检查电池间、电池与UPS控制柜间的连接是否牢固。重新拧紧松动的连接。

我们的地址：广州市天河区珠吉路59号之二425-2电话：13521601201联系手机：13521601201 期待您的咨询