HZW-8-A1-B1-C2-D2-E2振动变送器

产品名称	HZW-8-A1-B1-C2-D2-E2振动变送器
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

HZW-8-A1-B1-C2-D2-E2振动变送器

振动变送器外部是金属壳，柔性薄膜面板，内部使用贴片元件。在技术上则运用等精度测量的原理，并采用了单片机技术，精心设计而成，经过长期的运行试验考核，其性能稳定，可靠安全。

轴振动变送器将传感器采样的振动位移峰峰值信号经变送器线性化、归一化处理后，直接输出振动量程对应4-20mA电流信号。

HZW-8-A1-B1-C2-D2-E2振动变送器现场安装方便，可采用导轨或螺钉安装。变送器上带有显示，方便现场设置参数。

二、主要技术指标：

◆外接电源： +24VDC±10%

◆功　耗： ＜2W

◆输　入： 磁电或压电传感器

◆输入点数： 1点

◆输出模式： 4～20mA（负载≤500Ω）

◆报警：

报警设定点 2点（+警戒,+危险，）

继电器状态 常失电

继电器输出 2组常开继电器（警戒，危险）

触点容量　250VAC/5A或30VDC/5A

报警延时　1～9秒内可选

◆精　度：

指　示　＜1.5%

标准输出　＜1%

◆频率响应： 10～1kHz（ 1% ） 磁电式传感器

0.2～1kHz（ 1%） 压电式传感器

◆工作环境：

工作温度　-20～70℃

存储温度　-30℃～85℃

相对湿度　20～95%无冷凝

◆显示和参数调整方式：自带显示数码管，参数调整可以在现场使用按键直接更改。

◆量　程：0～50mm/s或0～800um或0～５ｇ
可选，用户可在仪表选型时订制，由厂方预先设定。

联系方式：18260252801　0512-55278865