

# 恒河F117CE捷变频广电信号调制器 电视调制器

产品名称	恒河F117CE捷变频广电信号调制器 电视调制器
公司名称	青岛汇通视讯电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:恒河F117CE 输出频率范围:45.00M至870.00M 电压:220VAV ( V )
公司地址	青岛市崂山区仙霞岭路1号凯旋家园1号楼4单元1301户
联系电话	0532-88895955 13605426828

## 产品详情

型号	恒河F117CE	输出频率范围	45.00M 至 870.00 M
电压	220V AV ( V )	重量	2.5KG ( kg )

· 频率范围 45.00 至 870.00 mhz。

· 前面板按键控制。

· i2c 总线控制。

· 5位 led 显示。

· 砷化镓射频器件。

· 可通过按键选择菜单中之频道、调制度、声音大小、av 比及射频信号电平。

所有调节参数直接由 led 显示进行调节。

· 高载噪比、高可靠性和操作简单。

### 射频

频率范围：45.00 至 870.00 mhz

频率精度：5 khz

频率步长：250 khz

输出电平： 108 db  $\mu$ v ( max )

电平调节范围： 20 db ( 1 ~ 32级可调 )

输出阻抗： 75

寄生输出： -60 db

输出反射损耗： 14 db

载噪比 ( c/n ) 带内 65 db ( min 62 db )

相邻频道 68 db ( min 65 db )

带外 60 db

音频/视频载波比： -13 至 -20 db ( 8级可调 )

## 视频

标准视频输入电平： 1.0 v p-p

视频输入阻抗： 75

视频信噪比： 50 db

视频响应： 1.5 db

微分增益： 2.5%

微分相位： 2.5 °

色延时： 40 ns

视频调制度： 87.5%

视频箝位： 25 db

调制度范围: 1 ~ 32级可调

## 音频

输入电平范围： +5 至 +25dbmv

输入阻抗： >10 k

频率响应： 1.5 db

伴音信噪比：52 db

音频失真度：0.4%

伴音频率：6.50、6.00、5.50、4.50 mhz可选

最大伴音频偏：50 khz

预加重：50  $\mu$ s

音频电平：1~32级可调