

上海豫阳仪表防爆齐纳安全栅S2022

产品名称	上海豫阳仪表防爆齐纳安全栅S2022
公司名称	上海豫阳仪表科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	奉贤区浦星公路8885号2幢2层
联系电话	13564550620 13564550650

产品详情

主要技术参数

防爆标志：[ExibGb]IIC

工作电压：24V

Um (VAC/DC)：250V

防爆参数：

端子3-5,6:Uo=28V,Io=30mA,Po=0.84W , Co=0.05 μ F , Lo=2.1mH;

端子4-5,6:Uo=11V,Io=60mA,Po=0.16W , Co=1.38 μ F , Lo=7.0mH

如果您需要选型，请参考以下公式：

$$U_o \leq U_i \quad I_o \leq I_i$$

$$C_o \leq C_c + C_i \quad L_o \leq L_c + L_i$$

其中：Uo安全栅可能输出的最大电压；Io安全栅可能输出的最大电流；Co允许的最大回路电容；Lo允许的最大回路电感；Ui本安仪表允许输入的最大故障电压；Ii本安仪表允许输入的最大故障电流；Ci本安仪表的等效电容；Cc为连接导线允许分布电容；Li本安仪表的等效电感；Lc为连接导线允许分布电感。

安装与接地

DIN标准导轨（35mm）安装，直接将安全栅卡接到DIN导轨上。导流条安装 - 在宽20mm的铜排上，横向钻两个间距11.5mm、孔径为 4.5mm的安装孔，将安全栅两接地螺栓插入拧紧，并将铜排可靠接地。

接地极电阻应不大于4 Ω ，接地线电阻应不大于1 Ω 。多排密集安装时宜采用环型接地线。其截面应按所有安全栅最大短路电流总和来确定。

接线端子序号：非本安端端子号：1，2。本安端子号：3，4。端子5，6为接地端子。

或者请联系客服提供安装视频

如果您需要帮助请咨询客服！