闸门双开度仪 海河 ZWJP开度纠偏仪

产品名称	闸门双开度仪 海河 ZWJP开度纠偏仪
公司名称	徐州燕禹电子科技有限公司
价格	110.00/台
规格参数	品牌:海河 型号:ZWJP 产地:徐州
公司地址	徐州经济技术开发区-徐州经开智造园15号楼
联系电话	0516-87939789 18952212605

产品详情

闸门双开度仪 海河 ZWJP开度纠偏仪:采用先进编码器，将液压缸左、右两边伸出的长度分别转变为数字信号后，输入到显示控制仪处理，以数字分别显示双缸两边的长度从而实现左，右双缸开度显示、控制。两路之间协调工作，偏差调整。同时具有左、右和偏差的4-20mA模拟量输出和RS485输出。 软件功能强大，传感器的增量方向，零点设置，零区设置，波特率等参数均可通过按键设置完成

闸门双开度仪 海河 ZWJP开度纠偏仪 技术指标

◇测量范围：0—30.000m（由配套的编码器决定）。

◇分辨率：1mm。

◇显示方式：4*8位带中文字库LCD显示（ZWJP-II型是4*4位LED显示）

◇数据远传方式：

RS-485：用一对双绞线传输联网。数据远传距离：大于1km

通信协议： MOD-HH（MODBUS）

模拟量（可选）：三路4~20mA电流环。数据远传距离：大于1km

◇工作环境：温度：-20—70°C。相对湿度：85%（+25°C）

◇工作电压：180VAC~ 260VAC，50Hz。功耗<5W

闸门双开度仪 海河 ZWJP开度纠偏仪 参数设置：

程序选择：选择传感器的增量方向

修正系数：修正传感器机械部分的误差

通讯：RS485站号可设置（用于多台设备组网）

通信协议： MOD-HH（MODBUS）

模拟量：三路4－20mA量程可设置

◇输出接点、信号：上限、下限、下滑、左缸调整、右缸调整 (五个预置点的设定值可在全量程内任意设定)。继电器触点容量：AC220V/5A, DC125V/5A