

# 科立讯对讲机PT-3300 锂电 酒店专用对讲机

产品名称	科立讯对讲机PT-3300 锂电 酒店专用对讲机
公司名称	北京京搏恒业商贸中心
价格	365.00/套
规格参数	品牌:科立讯 型号:PT3300 类型:专业级
公司地址	北京市海淀区海淀大街3号鼎好天地电子市场B座4230
联系电话	13811012933 13126602443

## 产品详情

品牌	科立讯	型号	PT3300
类型	专业级	类别	手持台
频率范围	400-420,450-470 ( MHz )	射频输出功率	4 ( W )
信道数	16 ( 个 )	理论通讯距离	5-8 ( km )
工作电压	7.4 ( V )	频率稳定度	4PPM ( ppm )
电池类型	锂电池	电池理论寿命	18500 ( h )
监听功能	有	外形尺寸	58mm × 117mm × 39mm ( mm )
重量	120 克 ( 仅主机 ) 258 克 ( 装箱数 主机带电池和天线 ) ( g )		1

### 产品特点：

性能描述:多个信道可以存储15个信道，且每信道单独记忆发射/接受频率、ctcss/dcs频率参数，可灵活组网,与不同的工作团队保持沟通，提高工作效率。扫描功能：当信道开关置于第16信道时对讲机自动进入扫描工作状态。功率选择：根据通话距离，可通过手动设置，自由选择高/低功率。语音报号：具有语音报号功能，在黑暗中也能知道信道号；具有紧急报警功能，能从容面对一切危急情况。内置亚音频：内置38组标准ctcss和83组标准dcs，使用ctcss/dcs的信道可使您免受其它呼叫的打扰。限时保护：限时发射保护，避免连续发射时间过长损坏机器，从而延长机器使用寿命。省电模式：省电开关打开时，对讲机没有接收到信号或没有操作的时间超过10秒，接收电路自动进入断续供电状态，自动省电。监听功能：监听当前信道的使用情况，以免错失重要信息。数据复制：通过专用复制线缆，可以将一台对讲机间的数据复制到另一台对讲机，提高工作效率。低电提示：当电池电压过低时，指示灯闪烁提示并且每隔10秒发出“ 嘀——嘀—— ” 警示音，同时禁止发送信号。适用范围：交通运输、铁路港口、石油化工、林业、物业管理、保安小区、建筑工地、宾馆等

一般规格

频率	(1) 400 ~ 420 mhz ; (2) 450 ~ 470 mhz
信道数量	15 个 + 1 个扫描 (第十六信道)
信道间隔	25 khz
工作温度	-10 ~ +60
天线阻抗	50?
电池	镍氢电池 ni-mh dc 6v ( 标准配置 ) 锂电池 li-ion dc 7.2v ( 可选配置 )
外形尺寸 ( 宽 × 高 × 厚 )	58mm × 117mm × 39mm
重量	120 克 ( 仅主机 ) 258 克 ( 主机带电池和天线 )
接收部分	
接收灵敏度 (12db sinad)	0.2 μ v
调制接收带宽	2 × 5khz
邻道选择性	60db
互调抗扰性	60db
待机平均电流	25 ma
额定音频功率	300 mw
频率稳定度	4ppm
发射部分	
发射功率	4w/1w
发射工作电流	1.8/1.0 a
调制方式	宽带 : 16k0f3e
杂散射频分量	-60db
频率稳定性	4 ppm
最大频偏	5 khz

pt2300/3300

**【优势功能及价值】** (1) 可避免同频干扰, 保障内部沟通顺畅。本机具有ctcss/dcs编码和解码功能, 可以避免非本通话组成员的同频干扰。(2) 能自动省电, 延长通话时间、待机时间。在未收到信号或无操作10秒后, 本机自动进入省电工作模式, 节省电能消耗; 当收到信号或有操作时, 恢复普通工作模式。(3) 语音报号, 方便在黑暗环境下使用。在信道旋钮被扭转时, 本机会发出信道提示音, 报告信道号数, 方便用户在黑暗环境下切换信道。有8种提示音可选择。(4) 紧急告警。按下告警专用键, 对讲机以最大声音发出刺耳的警报声, 通知伙伴支援以及吓阻身边的危险人物。(5) 手动切换高低功率。用户可根据需要随时切换对讲机的发射功率。

普通功能 (1) 16个信道 (15+scan) 本机设置15个通信信道, 使不同组别的信道配置更灵活。(2) 扫描功能本机的第16信道为扫描信道, 方便团队领导监听不同组别的现场状况。扫描方式、扫描优先顺序等都可以通过pc软件灵活设置。(3) 低电量提示当电池电量过低时, 位于顶部的工作状态指示灯就会变成红色并不断闪烁, 提醒用户更换电池或者充电。(4) tot发射限时当通话时间超过限定的时间时, 有提示音响起, 同时, 对讲机停止发射信号; 松开ptt通话键后, 再按ptt键, 可以继续通话。限时时间长度可通过pc软件灵活设置。tot功能可以防止一个对

讲机长时间占用某个通信信道，同时，避免长时间发射可能给对讲机带来的损害。（5）监听按moni键可强制开通接收信号通道，操作者用耳朵辨别扬声器中的微弱声音，达到收听的目的。（6）参数复制用户可以通过专用电缆将一台对讲机的参数复制到同组的另一台对讲机上，实现快速参数设置，节省参数设置时间。（7）参数设置本机配置专用电缆，可连接pc，所有参数都可以通过pc软件设置。

特别注意：?pt2300的频率范围为：136 - 150mhz，150 - 174mhz。?pt3300的频率范围为：400 - 420mhz，450 - 470mhz。?原配锂电1100毫安,审核时请特别注意。