

许继ZZG22A-10110高频开关整流器原厂现货供应

产品名称	许继ZZG22A-10110高频开关整流器原厂现货供应
公司名称	许昌创继电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:许继 型号:ZZG22A-10110 产地:河南许昌
公司地址	许昌市瑞贝卡大道中段
联系电话	0374-5211369 15537437286

产品详情

许继ZZG22A-10110高频开关整流器原厂现货供应

技术参数见表2：

表2

产品型号	ZZG22A - 05220	ZZG22A - 10220	ZZG22A - 10110	ZZG22A - 20110
参数				
输入电压	三相380V ± 20%			
电网频率	50HZ ± 10%			
输入过压保护值	460V ± 5			

输入欠压保护值	300V ± 5			
功率因数	不小于 0.92			
效率	不小于 0.90			
音响噪声	< 55dB			
纹波系数	± 0.3%			
稳流精度	± 0.5%			
稳压精度				
最大输入功率	1.5KVA	3KVA	1.5KVA	
输出电压	180 ~ 286V可调		90 ~ 145V可调	
最大输出电流	>6A	>11A	>11A	>21A
输出过压保护值	295 ± 5V		155 ± 5V	
限流值设定范围	1 ~ 5A	2 ~ 10A	2 ~ 10A	4 ~ 20A

许继ZZG22A-10110高频开关整流器原厂现货供应

8 使用说明

8.1安装及接线：ZZG22A系列高频开关整流模块一般组屏放置，可并排放亦可多层叠放；电气连线按4.3所示。若多台并联直流侧连线应尽量短且负极线一样长，接线方式如图5。

图5

8.2调试：确认连线正确后即可送上交流电，整流模块将启动，按照5.2所描述的方法可设定及改变整流器模块的输出电压。

注：230V为额定输出电压为220VDC的整流模块），115V为额定输出电压为110VDC的整流模块。

8.3 正常使用：如系统无监控装置，则整流模块以面板设定电压值、限流值稳压限流运行。如有监控装置，则按监控装置设定的电压值、限流值稳压限流运行。

8.4 模块地址设定：抠开模块的前面板，可以看到一个6键的拨码开关，用来设定模块地址：

“1”为自动、手动设置位；“2、3、4、5、6”为本模块地址设定位。“1”拨到上面为手动，拨到下面为自动。“6”为地址最低位“2”为地址最高位，地址位拨到上面为1，拨到下面为0。地址拨码的位置与模块实际地址对应关系如下表3：

9 运输、贮存

9.1 产品出厂已打好包装，在运输时，应避免强烈的撞击和颠簸，避免将产品的外包装损坏。避免将产品倒置。

9.2 贮存条件

产品应放置在环境温度 $-10 \sim +40$ ，相对湿度不大于80%，周围空气中不含有酸性、碱性或其它腐蚀性气体及爆炸性气体，同时防雨、防雪的室内。

10 开箱及检查

设备运到安装地点后，要小心开箱，按装箱单检查图纸资料和备品备件是否齐全，外形是否有异样等，并做好登记。

11 随机文件及附件

§ 产品说明书 1份

§ 合格证明书 1份

12 担保和服务

12.1 在商定的担保期内，在用户完全遵守说明书所规定的运输、贮存、安装和使用条件下，许继电源有限公司对不合格材料和制造问题实行担保。

12.2 在供货之前，设备均已在生产厂里作仔细检验，并经历了范围广泛的测试，在担保期内，如果设备出现故障，我们将承担产品的维修和更换。

12.3 本担保不适用于由于用户操作条件异常、意外事故、使用不当、疏忽大意或磨损等引起的问题。

12.4 如果整流器出现故障时，应由通晓电源技术的并能胜任的人员展开维修工作。

许继ZZG22A-10110高频开关整流器原厂现货供应