

黑河赛特蓄电池12V12AH型号齐全

产品名称	黑河赛特蓄电池12V12AH型号齐全
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:赛特 型号:12V12AH 产地:福建
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册地址）
联系电话	15652986788 15652986788

产品详情

黑河赛特蓄电池12V12AH型号齐全

在直流供电系统中，蓄电池的故障率占的比例比较大，多是由一只或几只“落后”赛特蓄电池造成维持时间达不到要求者所致。这种“落后”蓄电池靠整流器设定的充电方式是很难恢复其容量的，需要单独处理。对“落后”蓄电池的处理方法是将“落后”蓄电池抽出后进行修复。

其方法有：

(1)用限流恒压充电法充、放电3次：以每个单体蓄电池电压为2.27V的充电电压对蓄电池进行充电。其充电电流限制在10h率电流值。一只充到充电电流小于5mA/aH时为止，再以10h率电流放电，放电后，再予充电，大约充、放电3次，可使不太“落后”的徐嗲承诺恢复其容量。充电电源可采用稳压、稳流直流电源。充电前将直流电源的电流值和电压值调好，充电中只需观测充电电流与电压值，注意赛特蓄电池温度即可。

(2)先用大电流强充，后用小电流浮充：如果用上面的方法不能使赛特蓄电池恢复容量或者用上面的方法充电一次后，其容量恢复不明显，可先用0.2C的大电流进行充电，带充电到充电电压去掉后，蓄电池单元电压能保持在2.2V左右时，再以0.05C的小电流继续充电，直到基本恢复容量时为止。

有时“落后”蓄电池是由于失水过度而造成的，因此不是所有的“落后”赛特蓄电池均能按照上述方法就能恢复容量的。

赛特蓄电池是系统供电不可缺少的设备，2V赛特蓄电池因具有不需要加水、不溢酸、酸雾极少等特点而被机房广泛使用。蓄电池是有一定使用寿命的，如果不了解蓄电池的电特性，平时不注意维护，就会引起容量损失而提前失效，一旦蓄电池容量下降而达不到预定的放电时间，就不能保证电视节目的传输，甚至造成重大的责任事故，因此我们必须了解蓄电池的性能，并能正确地使用和维护。

为了保持2V赛特蓄电池的容量并延长其使用寿命，我们根据实践经验总结出以下维护方法：

(1) 保持适宜间距。氧的再化合过程使电池内产生较多的热量，但是排出的气体量少，减少了热量的散失，蓄电池内部温度通常会很高，所以蓄电池应放置在通风良好的位置，排列不可过于紧密，单体电池之间应至少保持10mm间距。

(2) 保持适宜温度。温度过高，化学反应加速，铅、酸的相互作用加强，容易产生硫酸化，降低使用寿命；温度过低，硫酸粘稠，电子游离速度慢，电极活性差，电池容量下降。10~30℃是较适宜的温度，根据实际情况可使用各种手段调节温度。

(3) 保持清洁卫生。每周定期擦拭赛特蓄电池和机架上的灰尘，保持蓄电池的清洁。灰尘积累太多，会使蓄电池组连接点接触不良，改变蓄电池充放电时的电压值，容易引起故障。擦拭蓄电池时切记要用干布或毛刷，最好不要使用吸尘器。

(4) 每天巡视一次。每天要定时察看赛特蓄电池，一要闻空气中是否有微酸气味，如果有微酸气味，是蓄电池排出的酸雾，要及时进行通风处理；二要看蓄电池的外形有无变形，蓄电池的端子和安全阀有无渗液，安全阀能否正常开启，必要时更换蓄电池。

(5) 每周测试电压值。2V赛特蓄电池的单格浮充电压值为2.25V，不要低于2.16V。电压选择过低时，个别电池会由于长期充电不足造成浮充钝化而失效，电压过高，则气体溢出量增加，气体再化合效率低。蓄电池的均充电压值为2.35V，不应超过2.40V，充电电压过高将引起充电电流过大，产生的热量会使电解液温度升高，温度升高又会导致电池内阻下降，内阻的下降又加大了充电电流，如此循环会使蓄电池变形、开裂。注意：在测试蓄电池的电压值时，一定要在电池组两端点上测量，如果在其他处测试，将会产生电压降，测试的结果不十分准确。

(6) 每月测量单体蓄电池的电压值。较多数目的赛特蓄电池串联使用容易存在电压不均衡的现象，电压长期不均衡就易产生落后电池，落后电池如果充电不完全，在以后的放电中放电深度会进一步加重，在充电后就更加落后。这样，充放电次数越多，不均衡就越突出，致使落后电池失效。所以每月应测量每个单体蓄电池的电压值，对低于2.2V的蓄电池要进行“均充”，使其恢复到完全充电的状态，以避免个别落后电池的失效。

(7) 每半年进行一次充、放电，这样有两个好处：可对蓄电池的容量进行检测，评估蓄电池的容量；可以消除硫酸盐化。放电方式有两种，一种是负载直接放电（负载较大时采用），即切断外电源，直接用蓄电池供电放出全部容量的70%；另一种是假负载放电（负载较小时采用），假负载采用可变的电阻器并联到蓄电池组的两端，切断外电源由蓄电池供电，在开始放电时用小电流，逐步加大电流，放电完毕后不要立即卸下假负载，应等待充满蓄电池组后再卸下，以免在大电流均充赛特蓄电池组时产生电弧的危险。

(8) 放电时电压不要低于终止电压值。赛特蓄电池放电至终止电压后，电压会急剧下降，如果再继续放电，所获得的电量很少，意义不大，相反会降低蓄电池的使用寿命，所以通过放电使电压降低到终止电压值时应停止放电。不同的放电速率，终止电压值也不同，放电速率大，生成的硫酸铅较少，即使放电到电压相当低时，极板也不会被损坏，单格蓄电池可放电到1.75V；放电速率小则硫酸铅量明显增加，并且活性物质膨胀会产生应力，造成极板弯曲或活性物质脱落，影响蓄电池的使用寿命，所以要求取较高的终止电压值，一般在1.80~1.85V。

(9) 不要过度放电。2V赛特蓄电池在循环使用时，其寿命主要依赖于放电深度。放电深度越深，PbO₂粒子之间的相互结合越松弛，易于脱落，循环寿命就会缩短。在放电深度达到50%时，要接入发电机进行供电，待蓄电池容量恢复后再供电。

(10) 新旧蓄电池尽量不要混用，因为在充电过程中新电池电压升得快，容易造成旧电池充不饱，始终处于欠电压工作状态，这样影响蓄电池的使用寿命。

(11) 闲置的赛特蓄电池每季度充电一次，因为长期闲置的蓄电池负极将形成一种粗大的、难以接受充电的 PbSO_4 结晶，此现象称为不可逆硫酸盐化，会引起蓄电池过早失效。