

桑拿锁,箱柜锁,衣柜锁,电子锁

产品名称	桑拿锁,箱柜锁,衣柜锁,电子锁
公司名称	中山市小榄镇皆安电子五金制品厂
价格	43.00/只
规格参数	材质:塑料锌合金 名称:柜锁
公司地址	中山市小榄镇沙口德来北路十横街9号一、二楼
联系电话	86 0760 23825052 18688122580

产品详情

材质 塑料 锌合金 名称 柜锁

tm卡桑拿锁(箱柜锁)的组成与材质:基配置为前锁体一套、后锁体一套、开门手牌卡一套。前锁体两部分组成:时尚镀金塑料面板+1.5mm 防锈镀锌板,结实耐用,高贵,大方,颜色多样可供选择后锁体:塑料面板采用uv电镀工艺油漆耐磨,耐腐蚀开门卡:表带颜色分为红色、黄色、蓝色等用户任选表带款式分为tm01普通款,tm03透明款,佛珠仿古款用户任选功能:1、可设置单、双卡,通用卡开门2.锁舌位置(关门到位)检测,防撬报警,受阻报警,锁舌比普通柜锁尺寸加端1倍,更安全.3、声光提示,低压警报,具备外接应急电源。4、手柄或手表匙卡,可防水,耐高温,长久使用不变色,不变形,携带方便。5、分四级管理,另配有免拆除锁清零卡(锁任意一种或几种钥匙丢了的情况下不必拆锁,直接清除丢了的钥匙重新配卡)。6. 配蓝色开锁指示灯及开锁提示音7. 安装简便,螺丝固定,无装锁经验均可安装.性能:供电电压:dc 4.5v (4cellaa/1.5v × 3碱性电池,超省电)报警电压:<3.4v ~ 2.8v静态功耗:<1 μ a工作电流:100ma-pp工作环境:温度-40 ~ +85 ,湿度 98%电子主板采用工业级芯片,品质超强,质量稳定探头抗交直流攻击电压:>250v(区别个别同行探头高电压攻出自动开锁的弊端)

桑拿柜锁应用泛围:机关、企业、学校、酒店、超市文件柜、储物柜、洗浴中心箱柜、银行租借保险箱.....

洗浴中心柜门锁操作程序(桑拿休闲中心专用柜门锁)

1. 装电池

用3节碱性5号电池(一定要用高能碱性电池,推荐用“南孚”或“双鹿”牌电池)

2. 初始化

对锁初始化,按住后锁体上黑色按钮5秒钟不松手,锁内发出“嘀、嘀、嘀-----嘀-----”长响后松手,门锁即是初始化(清空锁内记录)状态,就可以配制管理卡了.

3. 配卡

在清空的锁上用管理卡碰锁探头(嘀---)响一声,则该管理卡成为该锁管理卡.

配好的管理卡碰锁探头(嘀---)响一声,蓝灯闪动,在此同时可以根据需要配制经理卡,值班经理卡、服务员卡、客人卡.

(注:每种卡配制成功锁具提示信息是蓝灯闪烁,蜂鸣声(啼---)响一声

如需单卡开门则用管理卡再碰该锁读头(嘀—嘀.嘀---)响二声后自动转换成单卡开门,在管理卡配卡时,直接配制单卡开门,方法同上一样,不用配制不需要的卡到锁具里,比如不想要经理卡或服务员工卡,不配制进锁具里就可以了.

(注:在配制卡的过程中一定是在蓝灯闪烁时进行;所有卡表现非法时现象为红灯闪烁两次和蜂鸣器连续短促鸣叫两声” 嘀.嘀).

4. 用户操作要点

当用户接到锁具后应先进行测试,一般出厂前每把锁均配有一个客人钥匙,此钥匙可单卡开门。钥匙与锁具一一对应不可弄混。当客户需要自己管理时,应先按下后锁体内电路板上的清空按钮把锁具内设置清空,方便调试,不用再拆下锁具。然后在锁具上配管理钥匙,再用管理钥匙配其它钥匙。方法如上所述,请客户仔细阅读配卡操作说明.

3. 锁具钥匙卡类型及功用介绍

管理卡 在清空的锁具上非法.用它管理配制经理卡,值班经理卡,服务员卡,客人卡等.

经理卡 在清空的锁具上非法.用经理卡在清空的锁上连续响三声可实现锁具自检—双色指示灯交替闪烁,锁舌交替关门开门,蜂鸣器每动作一次鸣叫一声。经过管理卡授权的经理钥匙可单卡开门。

服务员卡 在清空的锁上可以单卡开门。经过管理卡授权后可以和已经授权的客人卡共同实现双卡开门.

客人卡 在清空的锁具上非法。经过管理卡授权的客人卡可以与服务员卡配合开门,或在没有配制合法服务员卡时单卡开门。

清零卡 无需授权,可以和服务员钥匙或客人钥匙配合实现不拆锁清空锁具内授权钥匙—包括管理卡等所有已授权的各种卡。服务员卡优先(注:没有配制服务员卡时,即是单卡开门的锁,才与客人卡配合使用,此卡为客户选配卡)

开门卡(表带式)颜色,款式可选

表带颜色分为红色、黄色、蓝色等用户任选; 表带款式分为tm01普通款,tm03透明款,佛珠仿古款

非洗浴中心柜门锁(特点:把锁可以配多个客人钥匙)

非桑拿柜门锁采用专一功能的钥匙,管理钥匙和开门钥匙,便快捷,即装即用.

1. 装电池

用3节碱性5号电池(一定要用高能碱性电池,推荐用“南孚”或“双鹿”牌电池)

2. 钥匙

管理钥匙

按下后锁体配卡开关，将作为管理钥匙的tm卡碰触锁探头，蜂鸣器“嘀—”一声，则该钥匙就是该锁具的管理钥匙。更换管理钥匙操作相同。更换管理钥匙不会自动删除锁内原有的开门钥匙，此时可用新的管理钥匙清除锁内原来的开门钥匙。每把锁只可配一个管理钥匙，旧的管理钥匙自动删除。

开门钥匙

用配好的管理钥匙碰锁探头,嘀---嘀.嘀----响两声后,蓝灯闪烁时,用预作为开门钥匙tm卡碰探头,“嘀---”响一声后则配卡成功,蓝灯还在闪时可连续配多个开门钥匙.

删除开门钥匙,用管理钥匙碰锁探头,当听到到蜂鸣器发出“嘀---嘀.嘀---嘀.嘀.嘀”3声后,用需要删除的开门钥匙碰探头,发出“嘀---”一声表示删除成功,可连续删除多个开门钥匙

删除所有开门钥匙:管理钥匙碰锁探头,当听到到蜂鸣器发出“嘀---嘀.嘀---嘀.嘀.嘀---嘀.嘀.嘀.嘀”4声后取下管理钥匙,等待约8秒后蜂鸣器长鸣一声,此时删除锁内所有的开门钥匙。此过程不可以用管理钥匙来结束。请慎重使用此功能

注:上述2声和3声操作过程中,均可用管理钥匙再碰一次探头结束配置或删除开门钥匙的操作过程。

3. 包装

中性白盒包装,每盒两把.

4. 其它

可根据客户需要定制特殊功能的非桑拿柜门锁具.

其它指标(内部)

有控制卡:控制卡为一次性配入,不可删除.用于经销商控制锁具运行与否,被控制

卡控制过的锁具,在合法卡开门时提示10声快速报警,再碰一次解除控制.(为客户选配卡)