

400W变频器 通用变频器 变频调速电机 400W调速电机（调速器）

产品名称	400W变频器 通用变频器 变频调速电机 400W调速电机（调速器）
公司名称	鲤城区三顺机电配件行
价格	280.00/台
规格参数	品牌:变频器 型号:400W 类型:变频调速器
公司地址	中国 福建 泉州市鲤城区 南环路523号
联系电话	86 0595 22000272 13328972737

产品详情

品牌	变频器	型号	400W
类型	变频调速器	输入电压	220
输出电压	0-230（V）	额定功率功率	0.4（KW）
输入转速	0-30000（rpm）	输出转速范围	0-30000
适用范围	三相异步电机 高速主轴电机		

祥兴电子有限公司:通用变频器 雕刻机变频器 电主轴变频器 简易变频器 专用变频器

- 以ipm为核心，整机可靠性高

.可外移"操作面板",实时显示:频率,电压,电流等参数.运行状态.并可以设定变频器内部各项参数.
参数设定有简单的权限控制.可防止操作工人误修改变频器内部参数

.电主轴变频器输出频率0-500hz;主轴电机转速可以到30000转.

.七段速功能,通过3个i/o口控制;维宏卡可以直接控制变频器段速,启/停.

- 采用空间电压矢量svpwm控制。

- 高输出转矩，起动力矩大，低速时可达150

- 具有多种控制方式，适合不同场合的控制需要

- 具有小体积、功能强的特点，内置多段数

参数保护	f000	修改参数密码	1	0-9999	1111
加速时间	f001	加速时间	0.1秒	0.1-360秒	2秒
减速时间	f002	减速时间	0.1秒	0.1-360秒	2秒
频率上限	f003	频率上限	0.01hz	50.00-500.00hz	50.00hz
v/f曲线设置	f004	最高频率	0.01hz	50.00-500.00hz	50.00/60.00hz
	f005	低频段力矩补偿	1	0-20	6
频率给定来源	f006	0面板按键+或— 1外部端子0-5v或0-10v 2 rs485 3外部段速端子 4面板电位器（旋钮）	1		
控制方式	f007	0面板 1外部端子 2 rs485	1	0-3	0
刹车时间	f008	停机刹车时间	0.01	0.00-3.00秒	0.00
段速设定	f009	段速1 x4 x3 x2 1 1 0	0.01hz	0.00-f003值	1.00
段速设定	f010	段速2 x4 x3 x2 1 0 1	0.01hz	0.00-f003值	2.00
段速设定	f011	段速3 x4 x3 x2 1 0 0	0.01hz	0.00-f003值	3.00
段速设定	f012	段速4 x4 x3 x2 0 1 1	0.01hz	0.00-f003值	4.00
段速设定	f013	段速5 x4 x3 x2 0 1 0	0.01hz	0.00-f003值	5.00
段速设定	f014	段速6 x4 x3 x2	0.01hz	0.00-f003值	6.00

		001			
段速设定	f015		段速7 x4 x3 x2	0.01hz	0.00-f003值
			000		7.00
退出设置状态	f016		退出设置模式		

备注：400w变频器厂家成本压力很大，批量客户请确认自己实际需要功能，删减不要功能在不降低质量前提下压缩成本，让利于你！
 //////////////////////////////////////
 //////////////////////////////////////

沟通电话:0595-22000272陈先生

qq:280020790