

## ：数字场强仪（数字、模拟混合网络测量以及双向网测量）

产品名称	：数字场强仪（数字、模拟混合网络测量以及双向网测量）
公司名称	镇江捷瑞通信科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	类型:电视场强仪 品牌:JERRY 型号:BW7100
公司地址	镇江市解放路3号1幢
联系电话	86 0511 85605760 18952946934

## 产品详情

类型	电视场强仪	品牌	JERRY
型号	BW7100	测量范围	± 2 ( T )
电源电压	7.2 ( V )	外形尺寸	240 (L)100*(W)50*(H) ( mm )
适用范围	数字、模拟混合网络测量 以及双向网测量		

### 产品概述：

bw7100系列有线数字电视场强仪采用高速微处理器，液晶彩屏显示，实现快速功率、频道扫描测量，更好的适用于数字、模拟混合网络测量以及双向网测量，是目前市场上配置最高的一款有线电视测量仪器。

### 主要功能：

- 1、更精确地qam性能指标检测分析---平均功率、mer、ber ( rs前/后 )
- 2、更快捷的频谱分析功能和功率测量，真实快速的反映频道的实际状况
- 3、更长的工作时间，内置高容量的锂电池，大于6小时的连续开机工作，可带充电器长时间工作
- 4、支持星座图
- 5、支持多种dvb模式：64qam，256qam, 128qam/16qam/32qam ( 选件 )
- 6、全自动模拟、数字频道创建功能，适用于任何网络检测

7、数字电视指标及全面的模拟电视指标（电平、v/a、斜率）自动检测功能

8、高清晰度、超宽温度的tft彩色液晶显示，拥有完美的显示效果

技术指标：

数字dvb测量指标	
频率范围	5-870mhz
解调形式	dvb-c/itu-tj.83-annexa (b/c选项)
支持	64/256qam
数字平均功率	30dbuv-110dbuv
精度	± 2db
带宽	可设
符号率	1ms/s-7ms/s
调制误码率mer	22db-39db
精度	± 2db
比特误码率ber	rs前/后 1e-3 ~ 1e-9
星座图	
模拟电视测量指标	
频率范围	46-870mhz或 5-870mhz
电平	20dbuv-120dbuv
精度	± 1.5db
输入阻抗	75
频道扫描	频道总数150个
频率频谱	
频谱扫描	带宽2.5mhz可调
其他测试项目	斜率，干线电压
电源供给	
电池	7.2v/1500mah镍氢电池
充电器	ac 90v ~ 240v 50hz/60hz
工作时间	平均6 ~ 8小时
充电时间	约3小时