

# 卷闸遥控控制器 家乐华 卷闸遥控

产品名称	卷闸遥控控制器 家乐华 卷闸遥控
公司名称	佛山市顺德区大良家乐华门铃电器店
价格	80.00/个
规格参数	品牌:家乐华 配件名称:卷闸遥控 材质:塑料外壳外置天线
公司地址	中国 广东 佛山市 顺德区大良环市北路350号
联系电话	86 0757 22273094 13702263094

## 产品详情

品牌	家乐华	配件名称	卷闸遥控
材质	塑料外壳外置天线	型号	JLH—JZYK
适用范围	各类型电动门、马丁车库门、防盗		

佛山市顺德区家乐华电子有限公司何光彬先生(行政部总经理)

地址：	中国广东佛山市顺德区大良环市北路350号
邮编：	528300
传真：	86 0757 22273094 <a href="#">免费试用电子传真</a>
移动电话：	13702263094
电话：	86 0757 22273094

公司主页：	<a href="http://www.sdjjalehua.com">http://www.sdjjalehua.com</a>
	<a href="http://jjalehua.cn.alibaba.com">http://jjalehua.cn.alibaba.com</a>

### 卷闸遥控器

#### 产品详细介绍

627型智能型卷闸遥控控制器是我公司最新开发的产品，她采用先进的微电脑控制，比一般的控制器更稳定，更安全可靠，并有以下显著特点：

高保密性y627型具有遥控功能，遥控灵敏，遥控距离远，抗干扰性强，并采用目前最先进的跳变编解码技术，比现市场上用的传统遥控器（密码数为6561组）更具高的安全和保密性。密码数可达100万组，并不可破解。

遥控器键盘自动锁功能自动锁遥控时间为60s，避免了误触的危险。

锁电机功能当按遥控上的锁键锁电机时，只能用遥控上的停键来解锁（断电不能解锁），进一步提高安全性。

声光提示功能当控制器进入某种状态时，有声光提示，使使用者心中有数。

遥控延时灯功能当用遥控开关门时，电灯会亮，然后延时5分钟灭，也可以用遥控锁关灯。（可选功能）

产品技术参数：输入电压： $\sim 220\text{v} \pm 10\%$

最大输出电流：3a

遥控距离：开阔地> 30米

遥控器使用方法：

本控制盒最多能配30个遥控器，配第31个遥控器时，第一个遥控器作废(即不能使用)。

键盘操作：按动遥控器上的方向（关门开门）键可使电机动作，按遥控器上停键，电机停。

手动键盘：当按动遥控器上的锁键时，控制盒进入锁定状态（面板上的指示灯闪动），即只锁定手动按钮和遥控方向键，可按遥控器上停键解锁（面板上的指示灯停止闪动）；在控制盒锁定状态，必须按遥控器上停键解锁后，才能使遥控器上的方向键和控制器上的手动正常使用。

锁遥控键盘：当遥控器超过60s没有按键输入，进入遥控键盘锁功能，只有当按遥控上的停键解锁，并有一声提示，遥控方可正常操作。（注：此功能不影响手动功能）

增加：按遥控器上的设定键1秒，功能指示灯灭，连续按遥控器上任一方向键两次，指示灯会闪动三次，同时有一提示音，设定完毕，遥控器可正常使用。可用同样的方法学习第二个、第三个等。

密码删除：按住设定键不放约8秒钟，有一长音提示，指示灯转为常亮，此时可以放开设定键，清除以前所学习的遥控器完毕。

遥控器键盘自动锁功能(功能可选)：

为了提高控制器的安全操作性，本遥控器加入了自动锁遥控器键盘功能。当没有合法遥控器（能在本遥控中使用的遥控器）的信号输入超过60秒，自动进入锁遥控器键盘功能。当进入锁遥控器键盘功能时，直接按遥控器开关门键不起作用，同时有声音提示，只能按遥控器上的键解锁，同时有一长音提示，这时遥控可正常使用。