

江苏塑壳断路器 明泰电气断路器 NM1塑壳断路器厂家

产品名称	江苏塑壳断路器 明泰电气断路器 NM1塑壳断路器厂家
公司名称	明泰电气（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市金阊区城北西路1599号A3-101
联系电话	18105771510 18105771510

产品详情

明泰电气（苏州）有限公司是正泰集团在苏州地区仅此1家授权的经销企业，连续十年销量居正泰营销网络前三名，公司主要经营“正泰”牌配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、电力电子、仪器仪表、建筑电器、高压电器及成套设备。

根据使用目的和电气设备所在的场所来选择

间接接触触电防护

不同场所的间接接触触电，能对人身造成不同程度的伤害，所以，不同场所应安装不同的漏电断路器。对容易触电的危害性较大的场所，要求用灵敏度比较高的漏电断路器。在潮湿场所比在干燥场所触电的危险性要大得多，一般应安装动作电流为15-30mA，动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对于水中的电气设备，应安装动作电流为6-

10mA，动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对于操作人员必须站在金属物体上或金属容器内的电气设备，只要电压高于24V，就应安装动作电流为15mA以下，动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对电压为220V或380V的固定电气设备，当外壳接地电阻在500Ω以下时，单机可安装动作电流为30mA，动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对额定电流在100A以上的大型电气设备或带有多台用电设备的供电回路，可安装动作电流为50--100mA的漏电断路器，对用电设备的接地电阻在1000Ω以下时，可安装动作电流为200-500mA的漏电断路器。

明泰电气（苏州）有限公司是正泰集团在苏州地区仅此1家授权的经销企业，NM1塑壳断路器，连续十年销量居正泰营销网络前三名，公司主要经营“正泰”牌配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、电力电子、仪器仪表、建筑电器、高压电器及成套设备。

注意事项

安装

- 1.组合式漏电断路器外部连接的控制回路，应使用铜导线，江苏塑壳断路器，截面积不小于 1.5mm^2 。
- 2.安装漏电断路器后，NM1塑壳断路器厂家，不能拆除原来低压线路或设备原来的接地保护措施，同时断路器负载侧中性线，正泰塑壳断路器供应商，不得与其他回路公用，以免误动作。
- 3.安装时必须严格区分中性线和保护接地线。三极四线式和四极式漏电断路器的中性线应接在断路器中，经过断路器的中性线不能再作为保护接地线使用，也不能重复接地或接电气设备外壳。而保护地线不得接入漏电断路器内。
- 4.漏电断路器的保护范围应为独立回路，不能与其他回路有电气上的连接。漏电断路器不能并联使用保护同一线路或电气设备。
- 5.安装结束后，应操作试验按钮，检查漏电断路器是否能可靠动作。一般情况下应试验三次以上，并且都能正常动作才行。

明泰电气（苏州）有限公司是正泰集团在苏州地区仅此1家授权的经销企业，连续十年销量居正泰营销网络前三名，公司主要经营“正泰”牌配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、电力电子、仪器仪表、建筑电器、高压电器及成套设备。

漏电保护器原理：

所谓漏电就是流入的电流和流出的电流不等，意味着电路回路中有其它分支，可能是电流通过人体进入大地。根据这个原理设计漏电保护。漏电保护器接入端有“火”“零”两根线。如果“火”和“零”线流过的电流不等，那么感应线圈就会识别微小差别，并通过控制部分，迅速切断开关（跳闸）。保护漏电流在 30mA 以下。

江苏塑壳断路器-明泰电气断路器-NM1塑壳断路器厂家由明泰电气（苏州）有限公司提供。明泰电气（苏州）有限公司（www.ztchint.cn）是从事“销售及委托加工：电气产品,电线电缆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：董经理。