

KJ586矿用门禁控制监控系统安装和要求

产品名称	KJ586矿用门禁控制监控系统安装和要求
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	2999.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:KJ586 产地:鱼台
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

KJ586矿用门禁控制监控系统安装和要求

矿用门禁控制监控系统主要由读卡器（或者指纹），发卡器，电锁，高清网路摄像头，井上硬盘录像机（客户自备），机箱电源，开门按钮以及关门按钮，矿用门禁系统控制主机，门禁系统软件等部分组成。

隔爆兼本质安全型等复合型本质安全型防爆电源，应设置在采区变电所，严禁设置在断电范围内。隔爆兼本质安全型防爆电源严禁设置在低瓦斯矿井的采煤工作面和回风巷内，煤（岩）与瓦斯突出矿井的采煤工作面、进风巷和回风巷，采用串联通风的被串采煤工作面、进风巷和回风巷、采用串联通风的被串掘进巷道内。

装备矿井安全监控系统的矿井不能部分采掘工作面装备与系统相连的分站和断电仪等，而部分采掘工作面装备不与系统相连的甲烷断电仪和甲烷风电闭锁装置。

防爆电源的安装与要求

1.产品的安装位置

防爆电源可安装在离井下分站10米以内符合安装条件的地点。

2.电源的固定

防爆电源KDW660/18.5(A)矿用隔爆兼本安型不间断电源可安装在井下巷道一侧墙壁上。安装时先用防爆电钻按有关电气安装要求在巷道壁上适当的高度钻孔，然后将 8×100mm的膨胀螺丝固定在巷道壁上，把防爆电源固定在膨胀螺丝上，或置于固定的支架与工作台面上。

KJ586矿用门禁控监控系统安装和要求

3.防爆电源的外部连接

用一4芯电缆，分别接两路18V输出电源到KJ636-F矿用本安分站的两路18V输入电源，其余严格参照产品说明书有关要求执行。

4.安装注意事项

- a) 各电缆线不能接错，电源电缆的正、负极严禁接错。
- b) 电缆线经橡胶垫圈、喇叭口压紧后，电缆线应承受2Kg~3Kg拉力。
- c) 电缆敷设时弯曲半径 10倍电缆直径。
- d) 所有压线端不能有毛刺，美观、工整、紧固。
- e) 压线端口中喇叭口旋入前涂凡士林，以防锈蚀。