

【阿尔铁克】AX520双外线跳号器

产品名称	【阿尔铁克】AX520双外线跳号器
公司名称	深圳浩通电子有限公司
价格	160.00/台
规格参数	品牌:阿尔铁克 型号:AX520 ax520-双外线自动选线器:产品简介
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区富康商业广场4栋3层（注册地址）
联系电话	86-75588845655 15019496564

产品详情

品牌	阿尔铁克	型号	AX520
ax520 - 双外线自动选线器			

产品简介

ax520是可以讓兩條外線共用一部終端設備(如無線電話，傳真機，總機等)的產品。台灣的固網業務開放後，勢必會產生一種現象。民營業者好不容易將電話線的拉到企業的辦公室，但是卻發現這家企業原來的總機系統容量，通通被中華電信原來線路佔滿了，沒有多餘的端口可用。但是也不能將中華電信的外線拔掉，因為代表公司的電話號碼還要用。在這種狀況下，ax520就可以幫忙了。ax520是一個兩線進，一線出的跳號器。將新固網業者的電話線接到line1，然後將中華電信的線路接到line2，再將phone端接進交換機內。如此一來，不管任何一條電話線的響鈴，總機都可以接聽。而如果要撥打電話，ax520會固定只跳到line1去撥打，除非用戶撥"#0"選取line2撥出，可撥打0800等服務電話。有了ax520，用戶可以保住原來的電話號碼，而撥出去的話務都是走新固網業者的線路，可以節省費用，為用戶跟新固網業者都帶來不少好處。

功能明細

[top](#)

雙外線來電接聽若兩條外線來電，終端設備(電話或傳真)均可接聽。

自動佔線當使用者在用其中的一線時，另外一線會自動佔線。

固定外線撥出固定由line1做為撥號的外線。

配備一顆雙色指示燈，平常待機時，每兩秒鐘亮紅燈一下。震鈴時，一線會閃紅燈，二線會閃綠燈。通話時，一線會亮紅燈，二線會亮綠燈。

flash時間偵測當電話機在使用時，如果用戶切hook鍵，時間小於800ms，本機器會認定這是用戶要接插撥，不會將外線切斷。如果大於800ms，則會切斷，並且跳回一線。

外線異常報警當外線異常時,該產品會發出"畢"

"畢"的報警聲.若line1異常ax520自動跳到line2,同時在phone端話機可聽到"畢"

"畢"的報警聲,若line2異常時,用戶摘機撥"#0",此時phone端話機可聽到"畢" "畢"的報警聲。

連線圖

top

1. I1、I2端接兩條局線。2. phone端接電話機。3.

dc18v端插入dc18v/200ma的電源，待機時指示燈將每隔2.5s閃亮一次紅燈，表示電源供應正常4.

開關為電源開關.on代表開,off代表關。

應用範例

top

對於一般家庭或公司，可以將兩條外線接到一台終端設備上使用，如:電話機,傳真機，答錄機或是無線電話機等等。這樣可以節省一部設備的費用。對於固網業者，可以將自己的線路裝到一線，原先客戶的中華電信線路裝到二線。如此一來，用戶不需要犧牲原來的中華電信門號，也不用擴充交換機外線數。任何一家固網打來的電話都能夠接聽，而撥出去的電話，都是經由一線(新固網)來撥出。除非是中華電信服務號碼，就可以用"#0"選取二線來撥出。對於安裝了網路電話(voip)的用戶,由於新一代的網路電話機具有打電話和傳真的弁?而客戶傳真機上原接有一條傳真線,現又有網路傳真線一條.怎樣才能使一台傳真機同時接上兩條傳真線呢?這時ax520可幫你完成設備連接。

產品規格

top

產品規格產品名稱：雙外線自動選線器產品型號：ax520產品尺寸：105長 × 71寬 × 30高

(mm)產品重量：126公克電源:dc18v/200ma電源工作電壓：dc18v/200ma工作電流：待機 < 30ma 滿載 < 35ma瞬態電流：300ma

產品內容

top

雙外線自動選線器、rj11電話線、變壓器、說明書

faq

top

q1.這個產品需要用电嗎? 如果需要，停電時會怎樣呢?a1.這個產品需要一個dc18v的電源變壓器。如果停電，外線會固定在二線，只有二線可以接聽或打電話。q2.萬一我正在使用一線，二線進來會怎樣呢?a2.如果你在使用兩線中的其中任何一線，另外一條線，也會自動被佔住。也就是說，這時候二線是無法撥進來的。q3.如果我有一條外線是從交換機的分機線來的(24v)，另外一線是從局線來的(48v)，這樣可以用嗎?a3.可以的。這兩種電話線路規格都可以使用。q4.如果我要撥#0抓二線，號碼可以連續撥出嗎?a4.你可以連續撥出"#0"加後面的號碼，不需要等待。重撥或是記憶撥號通通都可以使用。q5.裝上這個跳號器，來電顯示可以用嗎?a5.目前台灣地區的來電顯示是用dtmf規格，在震鈴之前送信號。因此，在正常的狀況下，一線來電會有來電顯示。二線沒有。但是如果是在停電狀態之下，跳號器會自動接到二線，這時候二線會顯示，一線不會。如果用在美國或其他使用fsk，且鈴聲後送信號的地區，兩個外線通通可以顯示(停電時一樣只有二線可以)

top